

RV110WのWPS設定

目的

Wi-Fi Protected Setup(WPS)は、セキュアなワイヤレスネットワークを迅速に確立する方法です。この記事の目的は、RV110WでWPS設定を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

- ・ RV110W

手順

ステップ1：ルータ設定ユーティリティを使用して、[Wireless] > [WPS]を選択します。

WPS

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: ciscosb1

WPS: Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.

OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

Wi-Fi Protected Setup Status:	Unconfigured
Network Name (SSID):	ciscosb1
Security:	Disabled
Session Status:	N/A

ステップ2:[SSID]ドロップダウンメニューから、WPSを適用するワイヤレスネットワークを選択します。

WPS

Wi-Fi Protected Setup™

SSID:

WPS: Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

Wi-Fi Protected Setup Status:	Unconfigured
Network Name (SSID):	ciscosb1
Security:	Disabled
Session Status:	N/A

ステップ3:WPSの右側で、[Enable]チェックボックスをオンにしてWPS設定を有効にします。

ステップ4:3つのオプションのいずれかを実行して、クライアントデバイスをネットワークに追加します。

WPS



Configuration settings have been saved successfully

Wi-Fi Protected Setup™

SSID:

WPS: Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured

Network Name (SSID): ciscosb1

Security: Disabled

Session Status: N/A

- ・ オプション1：クライアントにWPSボタンがある場合は、ボタンを押します。[WPS]アイコンをクリックします。

WPS



Configuration settings have been saved successfully

Wi-Fi Protected Setup™

SSID:

WPS: Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured

Network Name (SSID): ciscosb1

Security: Disabled

Session Status: N/A

- ・ オプション2：クライアントデバイスにWPSのPIN番号がある場合は、オプション2フィールドのフィールドにPIN番号を入力します。[Register] をクリックします。
- ・ オプション3.クライアントがルータのPIN番号を要求する。クライアントは、クライアントデバイスに61443143という番号を入力します。