



1 コマンド

この章では、Lで始まる Cisco NX-OS マルチキャストルーティング コマンドについて説明します。

layer-2 multicast lookup mac (グローバル コンフィギュレーション モード)

検索タイプをイネーブルにするには、**layer-2 multicast lookup mac** コマンドを使用します。このコマンドをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

layer-2 multicast lookup mac

no layer-2 multicast lookup mac

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更箇所
5.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

例

次に、検索の種類をイネーブルにする例を示します。

```
switch(config)# layer-2 multicast lookup mac
switch(config)#
```

次に、検索の種類をディセーブルにする例を示します。

```
switch(config)# no layer-2 multicast lookup mac
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip igmp snooping lookup-mode	IGMP スヌーピング検索モード情報を表示します。

layer-2 multicast lookup mac (VLAN コンフィギュレーション モード)

検索タイプをイネーブルにするには、**layer-2 multicast lookup mac** コマンドを使用します。このコマンドをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

layer-2 multicast lookup mac

no layer-2 multicast lookup mac

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

VLAN コンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更箇所
5.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

例

次に、検索の種類をイネーブルにする例を示します。

```
switch(config-vlan)# layer-2 multicast lookup mac  
switch(config)#
```

関連コマンド

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング検索モード情報を表示します。
lookup-mode

■ layer-2 multicast lookup mac (VLAN コンフィギュレーション モード)