



ユーザデバイス プロファイルのファイル形式の追加

この章では、テキストベースの CSV データ ファイルとユーザデバイスのファイル形式を関連付ける方法について説明します。

ファイル形式で指定されている順序でテキストベースの CSV データ ファイルにすべての値を入力したら、そのテキストベースの CSV データ ファイルを Cisco Unified Communications Manager の最初のノードにアップロードする必要があります。次にファイル形式をテキストベースの CSV データ ファイルに関連付ける必要があります。

- [ユーザデバイス プロファイルのファイル形式の追加, 1 ページ](#)
- [UDP のファイル形式の作成に関連する項目, 2 ページ](#)

ユーザ デバイス プロファイルのファイル形式の追加

BATを使用して、ファイル形式をテキストベースの CSV データ ファイルに関連付けます。

手順

- ステップ 1** [一括管理(Bulk Administration)] > [ユーザデバイスプロファイル(User Device Profile)] > [UDPファイル形式(UDP File Format)] > [ファイル形式の追加(Add File Format)] の順に選択します。
[ファイル形式の追加(Add File Format Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [ファイル名(File Name)] フィールドで、このバルク トランザクション用に作成した CSV データ ファイルを選択します。
- ステップ 3** [形式ファイル名(Format File Name)] フィールドで、このタイプのバルク トランザクション用に作成したファイル形式を選択します。
- ステップ 4** 一致するファイル形式を CSV データ ファイルに追加するには、[送信(Submit)] をクリックします。ジョブが、[一括管理(Bulk Administration)] メニューの [ジョブスケジューラ(Job Scheduler)] オプションに作成されます。ジョブ スケジュールを変更するには、[ジョブの設定(Job Configuration)] ウィンドウを使用します。

関連トピック

[BAT ログ ファイル](#)

[ジョブのスケジュール](#)

UDP のファイル形式の作成に関連する項目

- [ユーザ デバイス プロファイルのファイル形式の追加, \(1 ページ\)](#)
- [サーバへのファイルのアップロード](#)
- [ジョブのスケジュール](#)
- [BAT ログ ファイル](#)