




電話機の一般的なタスク

電話機のオンラインヘルプを表示する	 を押して、 [ヘルプ] を選択します。
コールを発信する	番号をダイヤルする前または後に、オフフックにします。
番号をリダイヤルする	[リダイヤル] を押します。
ハンドセットを使用して話し、スピーカで聞く	(グループリッスン モードのみ。) GListen を押します。
スピーカで聞くだけ	(モニタ モードのみ。) [モニタ] を押します。
履歴を使用する	 を押して、 [ディレクトリ] > [不在履歴] 、 [発信履歴] 、または [着信履歴] を選択します。番号を選択し、 [ダイヤル] を押します。
番号を編集する	[編集] を押してから、<< または >> を押します。
コールを保留にする、または復帰する	保留にするまたは保留から復帰するコールを強調表示して、  を押します。
新しい番号へコールを転送する	[転送] を押し、番号を入力してから、再び [転送] を押します。
標準の会議コールを開催する	[次へ] > [会議] を押し、参加者にダイヤルしてから、再び [会議] を押します。



Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems、および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者のものであります。「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0501R)

Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

OL-10379-01-J



Cisco Unified IP Phone 7906G/7911G 電話ガイド Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)

ソフトキーの定義
電話スクリーンのアイコン
ボタンアイコン
短縮ダイヤル
電話機の一般的なタスク

ソフトキーの定義

短縮	短縮ダイヤルのインデックス番号を使用してダイヤルする
応答	コールに応答する
割込み	共有回線のコールに自分自身を追加する
折返し	話し中または呼出中の内線が応対可能になったときに通知を受信する
キャンセル	変更内容を適用せずに、操作をキャンセルまたは画面を終了する
C 割込	共有回線のコールに自分自身を追加し、会議を開催する
不在	コール転送を設定またはキャンセルする
クリア	レコードまたは設定を削除する
閉じる	現在のウィンドウを閉じる
参加者	会議の参加者を表示する
会議	会議コールを作成する
削除	[編集] の使用時に、カーソルの右側にある文字を削除する
ダイヤル	電話番号をダイヤルする
サイレント	Do Not Disturb (DND) をオフにする
編集	履歴の電話番号を編集する
終了	現在のコールを切断する
削除	設定をデフォルトにリセットする
終了	前の画面に戻る
GListen	ハンドセットを使用して話し、スピーカで聞く (グループリッスン)
GLOff	グループリッスンを無効にする
G ピック	別のグループで鳴っているコールに応答する
即転送	ボイスメッセージシステムにコールを送信する



ミーティング	Meet-Me 会議コールを開催する
モニター	通話をスピーカで聞く
モニターオフ	モニター機能を無効にする
次へ	その他のソフトキーを表示する
メッセージ	ボイスメールシステムにアクセスする
発信	新しいコールを発信する
他 Grp	関連付けられたグループで鳴っているコールに応答する
パーク	コールパークを使用してコールを保存する
ピック	自分のグループでコールに応答する
品質	コールに関する問題をシステム管理者へ送信する
リダイヤル	最後にダイヤルした電話番号にリダイヤルする
削除	会議の参加者を削除する
ドロップ	会議コールに最後に追加された参加者を削除する
検索	ディレクトリリストを検索する
転送	コールを転送する
更新	内容を更新する
<<	入力した文字を削除する
>>	入力した文字の先移動する

電話スクリーンのアイコン



コールの状態

	コール転送が有効
	コールの保留
	接続コール
	オフフック
	オンフック
	着信コール
	共有回線を使用中




安全なコール




	認証されたコール
	暗号化されたコール

選択されたデバイス


	ハンドセットを使用中
	スピーカを使用中 (モニターがオンの状態)

その他の機能



	短縮ダイヤルが設定済み
	メッセージ受信
	オプションが有効

	機能が有効
	ビデオが有効 (Cisco Unified IP Phone 7911G のみ)
	履歴の URL エントリが編集可能

ボタンアイコン

	音量
	ナビゲーション
	保留
	アプリケーションメニュー

短縮ダイヤル

目的	操作
短縮ダイヤルを使用する	<ul style="list-style-type: none">  を押して、ダイヤルする番号を選択します。  を押して、[ディレクトリ] > [短縮ダイヤル] を選択します。ダイヤルする番号を選択します。 オンフックの状態では短縮ダイヤルの番号を入力して、[短縮] を押します。