

電話機の設定の変更

呼出音、音量、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイスメール メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	操作
回線ごとに呼出音を変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  (☎) > [Settings] > [User Preferences] > [Rings] を選択します。2. 電話回線またはデフォルトの呼出音設定を選択します。3. 呼出音を選択すると、サンプルが再生されます。4. [Select]、[Save] の順に押して呼出音を設定するか、[Cancel] を押します。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットを受け台に置き、ヘッドセット ボタンとスピーカフォン ボタンをオフにして、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.66 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.74 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯して、新しいボイスメッセージがあることが示されます。</p>
電話機の可聴ボイス メッセージ インジケータの鳴り方を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.66 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.74 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	操作
電話スクリーンの明るさを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  () > [Settings] > [User Preferences] > [Brightness] を選択します。 2. 調整するには、音量ボタンを押します。 3. [Save] を押すか、[Cancel] を押します。
電話スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.66 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. ユーザ設定にアクセスします (P.73 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください)。
回線テキスト ラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.66 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.74 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。
コントラストを調整する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  () > [Settings] > [User Preferences] > [Contrast] を選択します。 2. 調整するには、音量ボタンを押します。 3. [Save] を押すか、[Cancel] を押します。
バックライトをオフにする	このオプション機能を使用できるかどうかについて、システム管理者に問い合せてください。この機能により、バックライトをあらかじめ決めておいた時間（システム管理者が設定）にオフにできます。