

UMS ExtraLogging 채널을 활성화하는 방법

목차

[API /gateway/implog 사용에 대한 올바른 지침은 다음과 같습니다](#)

[다음은 CURL 명령을 사용하여 ExtraLogging IMPLog API를 사용하는 예입니다.](#)

[사용자 ID:](#)

[중요:](#)

UMS

버전	R21sp1 패치 ID	API 특성:	채널	문제를 해결하려면 다음을 수행합니다
v1	ap375053	isBindResourceExtraLoggingActive isJabberIqAuthExtraLoggingActive	JabberIqAuth JabberIqRosterExtraLogging	XMPP-
v2	ap374519	isJabberIqRosterExtraLoggingActive isRosterFlatExtraLoggingActive	FlatExtraLoggingActive	
v3	ap377180	isMessageExtraLoggingActive isMessageHistoryExtraLoggingActive		message-to-message issue(N1 A, N
v4	ap377373	isReceiverBareJidLBExtraLoggingActive isComponentProtocolExtraLoggingActive	BareJidLBExtraLoggingActive	, MUX* XMPP_Bind

* MUX가 외부 구성 요소로 구성된 시스템에만 해당:

```
UMS_CLI/System/ProfileTuning/GeneralSettings> g
profileTuningName = mucExternal
```

TAC에서 요청한 테스트에 따르면 관련 API 특성을 사용하여 하나 이상의 문제 해결 채널을 활성화/비활성화해야 합니다.

고객은 해당 패치의 원래 테스트 지침을 사용하여 ExtraLogging IMPLog 채널을 활성화할 수 없습니다.

원본 패치 릴리스 Notes "테스트 지침"에는 부적절한 정보가 포함되어 있으며, UMS 서버를 다시 시작할 수 있도록 API가 시간이 지남에 따라 변경됩니다.

API /gateway/implog 사용에 대한 올바른 지침은 다음과 같습니다

1. 추가 IMP 로깅을 활성화하려면 필요한 채널과 일치하는 API 속성 이름으로 POST HTTP 명령을 보내야 합니다. 다음은 채널 componentProtocolExtraLoggingActive의 예입니다.

```
POST http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/implog/isComponentProtocolExtraLoggingActive
```

2. 채널 구성 방법을 확인하려면 다음 API 명령을 보내야 합니다.

```
GET http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/implog
```

서버의 응답에는 개별 컨피그레이션을 표시하는 채널이 나열됩니다.

```
Response: { "status":{ "code":"0300001", "type":"success", "message":"LogState Get Successfully!" }, "impLogState":{ "bindResourceExtraLoggingActive":false, "jabberIqAuthExtraLoggingActive":false, "jabberIqRosterExtraLoggingActive":false, "rosterFlatExtraLoggingActive":false, "messageExtraLoggingActive":false, "messageHistoryExtraLoggingActive":false, "receiverBareJidLBExtraLoggingActive":false, "componentProtocolExtraLoggingActive":true } }
```

5. 추가 IMP 로깅 채널을 비활성화하려면 필요한 채널과 일치하는 API 속성 이름으로 DELETE HTTP 명령을 보내야 합니다.

```
DELETE http://xx.xxx.xxx.xxx/gateway/implog/isComponentProtocolExtraLoggingActive
```

다음은 CURL 명령을 사용하여 ExtraLogging IMPLog API를 사용하는 예입니다.

1) 상태 확인:

```
curl -X GET -u '
```

2) 채널을 활성화합니다.

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -u '
```

3) 채널을 비활성화합니다.

```
curl -X DELETE -H "Content-Type: application/json" -u '
```

사용자 ID:

모든 HTTP 요청에 대해 권한 있는 사용자가 필요합니다.UMS 시스템에 사용 권한을 설정할 수 있는 스크립트가 이미 있습니다.

자세한 내용은 UMS 서버에서 사용할 수 있는 파일을 검토하십시오.

/usr/local/broadworks/UMS_Rel_21.sp1_1.551/sbin/authorization/README-authorization.txt

중요:

API 특성 컨피그레이션이 두 서버 간에 동기화되지 않으므로 두 서버에 채널을 두려면 각 UMS 서버를 개별적으로 구성해야 합니다.

참고: 서버를 재시작한 후 API 속성 상태는 이전에 설정된 상태로 유지됩니다.