

Stysteemrapport waargenomen, mogelijk proces opnieuw starten

Inhoud

- [Stysteemrapport waargenomen, mogelijk proces opnieuw starten](#)
 - [ICeverity](#)
 - [Impact](#)
 - [Beschrijving](#)
 - [SyslogMessage](#)
 - [Berichtvoorbeeld](#)
 - [Productfamilie](#)
 - [Regex](#)
 - [Aanbeveling](#)
 - [Opdrachten](#)

Stysteemrapport waargenomen, mogelijk proces opnieuw starten

ICeverity

3 - Fout

Impact

Het continue opnieuw laden van het apparaat heeft invloed op de prestaties van het apparaat en kan tot een crash leiden.

Beschrijving

Dit bericht geeft aan dat de procesmanager een systeemrapport heeft gegenereerd, dit kan gebeuren wanneer een crash wordt waargenomen, een proces wordt te vaak herstart met de herhaalde storingen of zelfs een geheugenprobleem.

SyslogMessage

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

Berichtvoorbeeld

Productfamilie

- Cisco Catalyst 9200 Series switches
- Cisco Catalyst 9300 Series switches
- Cisco Catalyst 9400 Series switches
- Cisco Catalyst 9500 Series switches
- Cisco Catalyst 9600 Series switches
- Cisco ASR 1000 Series aggregatieservices-routers
- Cisco Catalyst 3650 Series switches
- Cisco Catalyst 3850 Series switches

Regex

N.v.t.

Aanbeveling

Dit bericht wordt meestal weergegeven wanneer het apparaat een systeemrapport heeft gegenereerd. 1. Verzamel dit systeemrapport voor verdere analyse (breng het bestand over naar een FTP/SFTP-server). 2. Controleer of er geen stroomuitval is die de oorzaak van het probleem kan zijn. 3. Als deze optie na een recente upgrade verschijnt, probeer dan terug te gaan naar de vorige versie. 4. Controleer op bekende fouten of problemen die verband houden met het proces of de IOS-versie die in gebruik is. 5. Denk aan een geplande upgrade om de systeemsoftware bij te werken met de nieuwste, stabiele versie die door Cisco wordt aanbevolen, aangezien updates voor de software bekende bugs kunnen oplossen die tot procesfouten kunnen leiden:

<https://software.cisco.com/download/home>

Opdrachten

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.