

Hoe kan ik een nieuw profiel maken met het Cisco Device Activering (CDA) portal?

Inhoud

Alleen voor extern gebruik door klant/partner: Deze instructies worden verstrekt om klanten/partners te helpen de volgende actie zelf uitvoeren om het probleem op te lossen. Als de klant/partner problemen ondervindt volgens de instructies, zorg dan dat ze een case openen met licentieondersteuning (<https://www.cisco.com/go/scm>) Helpt bij het oplossen. Alsjeblieft MAG NIET Voer deze handelingen zelf uit als u een interne Cisco-bron buiten het Licensing Support-team bent.

Zorg er voordat u begint voor dat u over het volgende beschikt:

- Actief Cisco.com-account
- Gebruikers die deze transactie uitvoeren, hebben toegang tot profielbeheer nodig.
- XML/TXT-indeling van profielconfiguratie

Stap 1: Klik op [Profielbeheer](#) Koppeling.

Stap 2: In Zoek op veld, selecteer een optie uit de vervolgkeuzelijst zoals Klantnaam, Klantnummer, Verkocht aan, Verzenden naar, Alle profielen, Niet-toegewezen profielen, Profielnaam en voer de zoekwaarde in. Klik op Zoeken. Ex Alle profielen.

Stap 3: Nu van Bedrijfsnaam vervolgkeuzelijst wordt weergegeven en kiest u het bedrijf waarvoor u een nieuw CDA-profiel wilt maken voor. (Alle profielen die bij de bedrijfsnaam horen, worden weergegeven)

Stap 4: Klik op Profiel toevoegen knop.

Stap 5: Vul de verplichte velden in zoals Verkocht aan nummer(s) (Nummer van de onderneming - naam van de onderneming) Verzenden naar nummer(s) (Nummer van de onderneming - naam van de onderneming), PID('s), profielnaam vervolgkeuzelijst. Vanaf de vervolgkeuzelijst Profielnaam uitkiezen Nieuw profiel maken optie.

Stap 6: Houd de knevel OFF voor activeringscode instellen

Stap 7: Voer de Profielnaam uploadt u de profielconfiguratie met behulp van de Uploadbestand veld.



Opmerking: u kunt voorbeeldbestanden (XML en Tekstindeling) downloaden voor het profielconfiguratiebestand.

Stap 8: Klik op Toewijzing toevoegen.

Stapresultaat: U krijgt een bevestiging van succes/falen van het toevoegen van een nieuw profiel.

Stap 9: Nadat het profiel is gemaakt in het kiezen van het Bedrijf uit de dropdown Bedrijfsnaam. Alle profielen die bij de bedrijfsnaam horen, worden weergegeven.

Stap 10: Kies het profiel dat u moet activeren dat in Inactieve Staat is. Activeringsknop bovenaan wordt weergegeven.

Stap 11: Klik op de Activeringsknop het profiel activeren.

Problemen oplossen:

Als u een probleem met dit proces ondervindt, dat u niet kunt oplossen, oeen case openen in [Support Case Manager \(SCM\)](#) gebruik van de optie Softwarelicenties.

Voor feedback over de inhoud van dit document dient u [hier](#) .

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.