

Repopulate Topology Cache door EPNM Topology Diagnostics Page Tool

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

Dit document beschrijft het proces om het koppelingscachegeheugen tussen apparaten met het EPNM-tool van de diagnostiek van de topologie opnieuw te bevolken.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Geëvolueerd Programmeerbare Network Manager (EPNM)
- Toegang tot en navigeren in het EPN Manager Topology Diagnostics Tool

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Evolved Programmable Network Manager.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Kan de apparaten of koppelingen tussen de apparaten onder niet bekijken **Maps > Topology Maps**.

Deze apparaten zijn aanwezig in de EPNM inventaris en de buurapparaten worden gezien in de CDP-tabel; zij zijn echter niet zichtbaar onder Topologiekaarten.

Waarschuwing: herbevolk het hele cache niet, omdat dit de hele topologiekaart zou kunnenerschikken of gegevensverlies zou kunnen veroorzaken.

Oplossing

Stap 1. Ga naar de pagina topologie-diagnostiek: <https://>

/webacs/pages/admin/TopologyDiagPage.jsp.

Stap 2. Selecteer de derde keuzerondje **Repopulate link cache between devices**.

Stap 3. Kiezen **Device A** en **Device B** van de vervolgkeuzelijst.

Stap 4. Klik op de knop **Repopulate** (in de afbeelding gemarkeerd).

Topology Diagnostics

Repopulate Cache

Use this section to update Topology cache

- ☐ Repopulate whole cache (may take long time in scale setup)
- ☐ Repopulate cache for a specific group
- ☒ Repopulate link cache between devices

Device A:

Device B:

- ☐ Repopulate device list
- ☐ Repopulate groups cache
- ☐ Repopulate nodes alarm cache
- ☐ Repopulate links alarm cache

Repopulate

Hierdoor worden de cachegegevens tussen de twee apparaten opnieuw ingevuld en moet u de koppeling Apparaat/Apparaat onder **Maps > Topology Maps**.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.