

# Recuperar Grupos de Hosts Padrão Excluídos

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema:](#)

[Solução:](#)

[Importar o grupo de hosts](#)

[Solução alternativa:](#)

## Introduction

Este documento descreve como recriar um grupo de hosts padrão com o ID de grupo de hosts correto após sua exclusão.

## Prerequisites

## Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

## Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Problema:

Os grupos de hosts padrão têm IDs de 2 dígitos (por exemplo, 28, 30), mas os grupos de hosts criados pelo usuário têm IDs de 5 dígitos (por exemplo, 50081). Se um usuário excluir um grupo de hosts padrão e recriá-lo como um grupo de hosts personalizado, ele terá esse número de ID maior e algumas coisas não poderão funcionar corretamente por causa disso. Por exemplo, o classificador de host não pode localizar o grupo de hosts recém-criado devido ao número de ID incorreto. Para corrigir isso, o ID # precisa corresponder ao valor padrão.

## Solução:

### Importar o grupo de hosts

Importar um grupo de hosts com a ID correta pode corrigir o problema. Você pode importar isso de um backup ou exportar o grupo de hosts de outro sistema. Se necessário, crie um novo domínio no sistema, exporte os grupos de hosts desejados e exclua o domínio recém-criado.

## **Solução alternativa:**

Edite o campo **host-group id** para o valor correto no arquivo `host_groups.xml` (`/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml`) também pode corrigir o problema.

**Note:** Pode haver a necessidade de reinstalar o aplicativo classificador de host depois de corrigir o valor de ID do grupo de host para que ele selecione corretamente os grupos de host fixos.

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.