

Configuração protegida por WiFi (WPS) no roteador VPN CVR100W

Objetivo

O WiFi Protected Setup (WPS) é uma maneira rápida e fácil de configurar uma conexão entre dispositivos habilitados para WPS e uma rede sem fio. Os dispositivos sem fio podem se conectar facilmente à rede com segurança com o WPS. O WPS é útil, pois reduz o tempo gasto por um administrador para configurar e configurar a segurança em redes locais sem fio.

Este artigo explica como configurar as configurações de WPS no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

Roteador VPN CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Configurações de WPS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Wireless > WPS**. A página *WPS* é aberta:

WPS

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN: 20629663

PIN Lifetime: 0(Static) ▼

Wi-Fi Protected Setup Status: Configured

Network Name (SSID): cisco-4D61

Security: WPA2-Personal

Etapa 2. Clique em **Editar** para alterar o SSID (Service Set Identifier) ao qual as configurações de WPS são aplicadas. SSID identifica uma rede sem fio. O SSID padrão é SSID1.

Note: Se o botão Edit (Editar) estiver esmaecido, consulte o artigo *Configuration of Basic Wireless Settings on the CVR100W VPN Router* para ativar o rádio.

Etapa 3. Escolha um método WPS. Há três opções disponíveis.

Método WPS 1 — Essa opção será usada se o dispositivo cliente tiver um botão WPS

Método WPS 2 — Essa opção é usada se o dispositivo cliente tiver um número PIN WPS.

Método WPS 3 — Essa opção é usada se o número PIN do roteador VPN CVR100W for solicitado pelo dispositivo cliente.

Método WPS 1

Etapa 1. Pressione o botão **Wi-Fi Protected Setup** localizado fisicamente no dispositivo remoto.

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: Cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN:

PIN Lifetime: ▼

Etapa 2. Clique no botão WPS nesta página ou pressione o botão WPS no painel superior do roteador VPN CVR100W.

Note: Consulte o artigo *Configuration of Basic Wireless Settings on the CVR100W VPN Router* para definir as configurações sem fio básicas no dispositivo remoto e associar o SSID ao botão WPS.

Consulte o dispositivo cliente ou a documentação do dispositivo cliente para obter mais instruções sobre a configuração protegida sem fio.

Método WPS 2

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: Cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN:

PIN Lifetime: ▼

Etapa 1. No campo Número PIN do WPS, digite o número PIN do dispositivo. O PIN pode ser obtido do perfil Wi-Fi no dispositivo cliente.

Etapa 2. Clique em **Registrar**.

Consulte o dispositivo cliente ou a documentação do dispositivo cliente para obter mais instruções sobre a configuração protegida sem fio.

Método WPS 3

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: Cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the  button on the right.

OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN:

PIN Lifetime:

Etapa 1. No dispositivo cliente, insira o número PIN listado no campo Device PIN (PIN do dispositivo).

Note: O PIN também está listado na etiqueta na parte inferior do roteador VPN CVR100W.

Etapa 2. (Opcional) Para obter um novo pino de dispositivo, clique em **Gerar**.

Consulte o dispositivo cliente ou a documentação do dispositivo cliente para obter mais instruções sobre a configuração protegida sem fio.

Etapa 3. Na lista suspensa PIN Lifetime, escolha o período de tempo que decorre antes da geração de um novo PIN.

Status da configuração protegida por Wi-Fi

Wi-Fi Protected Setup Status:	Configured
Network Name (SSID):	Cisco-4D61
Security:	WPA2-Personal

O Status da configuração protegida por Wi-Fi é exibido na parte inferior da página.

Status de Configuração Protegida por Wi-Fi — Indica se o Status de Configuração Protegida por Wi-Fi foi configurado.

Nome da rede (SSID) — Exibe o nome do SSID.

Security — (Segurança) Exibe o tipo de segurança da rede sem fio.