

# 观察到系统报告，可能重新启动进程

## 目录

---

- [观察到系统报告，可能重新启动进程](#)
  - [ICSeverity](#)
  - [影响](#)
  - [描述](#)
  - [SyslogMessage](#)
  - [MessageSample](#)
  - [产品系列](#)
  - [Regex](#)
  - [建议](#)
  - [命令](#)

## 观察到系统报告，可能重新启动进程

### ICSeverity

3 — 错误

### 影响

持续重新加载设备将影响设备性能，并可能导致崩溃。

### 描述

此消息表示进程管理器已生成系统报告，当观察到崩溃、进程因重复失败或内存问题重新启动过多时可能会发生这种情况。

### SyslogMessage

PMAN-3-PROCESS\_NOTIFICATION

### MessageSample

Nov 01 03:06:09 <> : %PMAN-3-PROCESS\_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP\_x-system-report\_xx

## 产品系列

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机
- Cisco Catalyst 9300 系列交换机
- Cisco Catalyst 9400 系列交换机
- Cisco Catalyst 9500 系列交换机
- Cisco Catalyst 9600 系列交换机
- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器(US)
- Cisco Catalyst 3650 系列交换机
- Cisco Catalyst 3850 系列交换机

## Regex

不适用

## 建议

当设备生成系统报告时，通常会显示此消息。1.收集此系统报告以进行进一步分析（将文件传输到FTP/SFTP服务器）。2.验证是否不存在可能导致问题的断电。3.如果在最近升级后出现这种情况，请尝试回滚到以前的版本。4.检查与正在使用的进程或IOS版本相关的已知错误或问题。5.考虑计划升级，使系统软件更新至思科建议的最新稳定版本，因为软件更新可以解决可能导致流程崩溃的已知漏洞：<https://software.cisco.com/download/home>

## 命令

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。