

# WCCP路由器配置示例

## 目录

[问题：](#)

## 问题：

需要示例WCCP路由器配置

## 环境：

- 思科Web安全工具(WSA)
- WCCP

下面Cisco路由器配置运行示例使用WCCP用思科Web安全工具(WSA)

**注意：**关于WCCP和配置的更多信息，请参阅以下Cisco支持条款[此处](#)。

添加下面的命令启用在Cisco路由器的WCCP协议。

```
ip wccp网站缓存redirect-list 120密码任何  
access-list 120台permit IP主机其中任一192.168.112.14
```

- “redirect-list”选项指定access-list过滤哪个流量将重定向到Wccp网站缓存设备。
- “密码”命令可选。如果添加，请确保它匹配在WSA配置的WCCP密码。

此配置将配置WCCP以“web-cache”服务ID运行，并且仅重定向192.168.112.14，由于隐式请拒绝在所有ACL结束时。

**注意：**确保在WSA配置的路由器IP地址是主IP地址(路由器ID) Cisco路由器。

代理日志或WCCP注册WSA将显示以下处理每10秒：

```
INFO : 下月 : : INFO : wccp2_here_i_am发送对路由器10.8.86.254--1  
INFO : 下月 : : INFO : Wccp2_i_see_you从10.8.86.254接收156个字节...
```

下面Debug与Show on命令Cisco路由器的输出示例: (特定数据将变化基于配置)：

```
Router# debug ip wccp packets
```

```
Router# debug ip wccp packets
```

```
Router# debug ip wccp events
```

```
Router# debug ip wccp events
```

Router# *show ip wccp web-cache detail*

Router# *show ip wccp web-cache detail*

Router# *show ip wccp web-cache view*

Router# *show ip wccp web-cache view*