

RV110W上SSID的一天访问时间

目标

在RV110W上，管理员可以允许安全集ID(SSID)在特定时间访问网络。这有助于提高网络安全性。本文介绍如何在RV110W上配置Time of Access设置。

适用设备

- RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Wireless > **Basic Settings**。“基本设置”页打开。

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

步骤2.在Wireless Table (无线表) 中，选中要编辑Time of Access设置的SSID的复选框。

步骤3.单击Time of Day Access。将打开新页面。

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Stop Time: 12 Hours 0 Minutes AM

Save Cancel Back

步骤4.在Active Time右侧，选中**Enable**复选框，以仅允许在特定时间内对SSID进行网络访问

。

步骤5.在“开始时间”右侧，使用“小时”、“分钟”和“AM/PM”下拉菜单设置SSID访问网络的开始时间。

步骤6.在Stop Time (停止时间) 右侧，使用Hours (小时)、Minutes (分钟) 和 AM/PM(AM/PM)下拉菜单设置SSID可以访问网络的停止时间。

步骤7.单击**Save**保存更改，**Cancel**放弃更改，或单击Back返回上一页。