

續訂過期的許可證期限

目錄

[簡介](#)

[授權期限已過期](#)

[ICSeverity](#)

[影響](#)

[說明](#)

[系統日誌消息](#)

[訊息範例](#)

[產品系列](#)

[Regex](#)

[建議](#)

[命令](#)

簡介

本文檔介紹智慧許可以及當您的許可證到期時會發生的情況。

授權期限已過期

ICSeverity

3 -錯誤

影響

如果無人看管，可能會影響服務，具體取決於平台。

說明

智慧許可是一項服務，它提供一種集中、靈活的方式來管理思科裝置間的許可證。當裝置使用智慧許可時，它可以在評估模式下運行一段時間，允許使用者在購買必要的許可證之前測試功能。此訊息指出裝置評估期間已於指定日期到期。此消息在到期後每週顯示一次。如果評估期已過，而您希望繼續使用這些功能，您需要從思科獲取相應的許可證並向智慧許可服務註冊。

系統日誌消息

SMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING

訊息範例

Jun 04 56:35:27 <> : %SMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING: Evaluation period expired on xxx xxx xx:xx:xx x

產品系列

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器
- Cisco Catalyst 9200 系列交換器
- Cisco Catalyst 3850 系列交換器
- Cisco Catalyst 3650 系列交換器
- Cisco Catalyst 9500 系列交換器
- Cisco Catalyst 9400 系列交換器
- Cisco 4000 系列整合服務路由器
- Cisco Catalyst 9600 系列交換器

Regex

不適用

建議

當評估期已過期、裝置尚未註冊，或者沒有連線到思科智慧軟體管理器(CSSM)時，就會出現此錯誤。請按照以下步驟嘗試解決問題：

1. 驗證裝置是否可訪問tools.cisco.com：Switch#ping tools.cisco.com鍵入要中止的轉義序列。正在向173.37.145.8傳送5個100位元組ICMP響應，超時為2秒：!!!!成功率為100% (5/5)，往返最小/平均/最大= 41/41/42毫秒
2. 如果裝置尚未註冊到智慧許可伺服器，請透過生成新令牌在CSSM中註冊裝置，根據以下連結：[從CSSM生成新令牌](#)
3. 使用以下命令以新令牌註冊裝置：Device#license smart trust idtoken local force或Device#license smart trust idtoken local force。
4. 確保裝置和CSSM伺服器之間允許埠80/443。

命令

#show version

#show logging

#show platform

#show license status

#show license all

#show clock

#show license summary

#show module

#show running-config

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。