

# 觀察到系統報告，可能重新啟動進程

## 目錄

---

---

- [觀察到系統報告，可能重新啟動進程](#)
  - [ICSeverity](#)
  - [影響](#)
  - [說明](#)
  - [系統日誌消息](#)
  - [MessageSample](#)
  - [產品系列](#)
  - [Regex](#)
  - [建議](#)
  - [指令](#)

## 觀察到系統報告，可能重新啟動進程

### ICSeverity

3 — 錯誤

### 影響

持續重新載入裝置將影響裝置效能，並可能導致崩潰。

### 說明

此消息表示進程管理器已生成系統報告，當觀察到崩潰、進程因重複失敗或記憶體問題重新啟動過多時可能會發生這種情況。

### 系統日誌消息

PMAN-3-PROCESS\_NOTIFICATION

### MessageSample

Nov 01 03:06:09 <> : %PMAN-3-PROCESS\_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP\_x-system-report\_xx

## 產品系列

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器
- Cisco Catalyst 9300 系列交換器
- Cisco Catalyst 9400 系列交換器
- Cisco Catalyst 9500 系列交換器
- Cisco Catalyst 9600 系列交換器
- Cisco ASR 1000系列聚合服務路由器
- Cisco Catalyst 3650 系列交換器
- Cisco Catalyst 3850 系列交換器

## Regex

不適用

## 建議

當裝置生成系統報告時，通常會顯示此消息。1.收集此系統報告以進行進一步分析（將檔案傳輸到FTP/SFTP伺服器）。2.驗證是否不存在可能導致問題的電源中斷。3.如果在最近升級後出現這種情況，請嘗試回滾到以前的版本。4.檢查與正在使用的進程或IOS版本相關的已知錯誤或問題。5.考慮計畫的升級，將系統軟體更新為思科建議的最新穩定版本，因為軟體更新可以解決可能導致進程崩潰的已知錯誤：<https://software.cisco.com/download/home>

## 指令

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。