

降級到6.0(2)A6(1)以下後恢復Nexus 3k(3548X/3524X)

目錄

[簡介](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

根據[6.0\(2\)A6\(1\)的版本說明](#)，N3K-C3548P-10GX在6.0(2)A6(1)以下不受支援。目前，CCO的軟體下載部分沒有說明3548和3548X之間的PID。由於使用者錯誤或其他原因，一律會出現映像降級的可能性。

6.0(2)A6(3)中增加了相容硬體(3548X/3524X)的健全性檢查，可防止意外降級到不支援的版本(6.0(2)A6(1)之前)

問題

若在3548X或3524X上執行的軟體低於6.0(2)A6(3)並執行降級，重新載入機箱時，您將看到以下錯誤

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

重新載入後，交換器可能會落入無限堆疊追蹤中。

使用Ctrl -]的標準中斷程式不起作用。Ctrl - c工作正常，但載入無效的kickstart映像並進入引導提示符。

解決方案

為了從這種情形中恢復，請重新載入交換機並使用按鍵序列Ctrl - L中斷bios。此時，您應該會看到載入器提示。啟動並載入相容的kickstart/system映像。