

## BRZI POČETAK RADA



## Cisco Unified IP Phone 6911

- 1 Biranje
- 2 Odgovaranje
- 3 Stišavanje
- 4 Glasovna pošta
- 5 Prosljeđivanje svih
- 6 Čekanje
- 7 Konferencija
- 8 Prijenos
- 9 Postavke glasnoće
- 10 Savjeti

### Napomena

Za najbolje rezultate koristite ispis na 8,5 x 14" (legal-veličina) papiru.

## 1 Biranje

Za upućivanje poziva podignite slušalicu i birajte broj.

### Ponovno biranje zadnjeg broja

Pritisnite gumb PonBir

## 2 Odgovaranje

Kad primite novi poziv, na zaslonu će se pojaviti sljedeći pokazatelji:

- Trepćuće crveno svjetlo na slušalici.
- Trepćući žuti gumb linije.

Za odgovaranje na poziv učinite jedno od sljedećeg:

- Podignite slušalicu.
- Pritisnite gumb koji bljeska u žutoj boji.
- Pritisnite gumb Zvučnik

## 3 Stišavanje

1. Dok ste u pozivu, pritisnite gumb Stišaj .
2. Pritisnite ponovo Stišaj kako biste aktivirali zvuk.

## 4 Glasovna pošta

Kad dobijete novu poruku, na telefonu će se pojaviti sljedeći pokazatelji:

- Svijetli crveno svjetlo na slušalici.
- Isprekidani ton biranja (ako je dostupno).

### Preslušavanje poruka

Pritisnite gumb Poruke i slijedite glasovne upute.

## 5 Prosljeđivanje svih

1. Pritisnite gumb Značajke i upišite unaprijed određen broj koji je administrator sustava postavio za prosljeđivanje poziva.

2. Upišite broj telefona za prosljeđivanje poziva. Gumb Linija svijetli žuto i možete čuti isprekidano ton biranja.
3. Za poništavanje prosljeđivanja poziva ponovite 1. korak.

- Za utišavanje telefona dok zvoni, pritisnite jednom donji gumb Glasnoća (višestrukim pritiskanjem smanjuje se glasnoća zvona).

## 10 Savjeti

### Kako postaviti svoja brza biranja?

Brza biranja i ugađanja raznih značajki i postavki telefona možete vršiti pristupanjem svojim internetskim stranicama Korisničkih mogućnosti za Cisco Unified CM.

### Kako koristiti gumb Značajka?

Gumb Značajka omogućuje pristup značajkama kao što su brzo biranje, prosljeđivanje svih poziva, hvatanje poziva u skupini i sastanak. Možete pritisnuti gumb Značajka i zatim gumb kojeg je pridružena određena značajka.

### Kako mogu pristupiti postavkama administratora?

Podignite slušalicu, istodobno pritisnite gume \* , # i 0 kako biste pristupili govornom sustavu za postavke administratora telefona. Ili, možete pomicati gumb zvučnika i istodobno pritisnati gume \* , # i 0. Zadani PIN je 24726.

### Gdje se može naći kompletan vodič za korisnike?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Sjedišta u Sjevernoj i Južnoj Americi  
 Cisco Systems, Inc.  
 170 West Tasman Drive  
 San Jose, CA 95134-1706  
 SAD  
<http://www.cisco.com>  
 Tel: +1 408 526-4000  
 +1 800 553-NETS (6387)  
 Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.  
 Objavljeno 31. ožujka 2010, OL-22529-01

