

## GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS VADOVAUJANTIEMS DARBUOTOJAMS



## „Cisco Unified“ IP telefonai 6941 ir 6945

- 1 Rinkimas
- 2 Atsiliepinimas
- 3 Nutildymas
- 4 Balso paštas
- 6 Visų skambučių peradresavimas
- 7 Užlaikymas
- 9 Persiuntimas
- 8 Konferencinis pokalbis
- 10 Pokalbių istorija
- 11 Katalogai
- 12 Bendros linijos
- 13 Nuostatos
- 14 Žvalgymas
- 15 Patarimai



**Pastaba** Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama spausdinti ant 8,5 x 14 colių („Legal“ dydžio) popieriaus.



# 1 Rinkimas

Jei norite paskambinti, pakelkite ragelį ir surinkite numerį. Arba išbandykite vieną iš šių alternatyvų.

## Paskutinio numerio perrinkimas

Paspauskite **programinį klavišą** Perrinkti. Kad perrinktumėte numerį antrojoje linijoje, pirmiausia paspauskite linijos mygtuką.

## Numerio rinkimas, kai padėtas ragelis

1. Įveskite numerį, kai telefonas nenaudojamas.
2. Pakelkite telefono ragelį arba paspauskite vieną iš šių: linijos mygtuką, programinį klavišą **Skambutis**, ausinių mygtuką  arba garsiakalbio mygtuką .


## Spartusis rinkimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Įveskite sparčiojo rinkimo numerį ir paspauskite **Sparčiojo rinkimo** programinį klavišą.
- Kai telefonas nenaudojamas, žvalgymo juostoje paspauskite rodyklę **žemyn**, tada nuslinkite iki sparčiojo rinkimo numerio ir žvalgymo juostoje paspauskite apvalų mygtuką **Pasirinkti**.
- Paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką (gali būti priskirtas šalia ekrano esančiam laisvam linijos mygtukui).

# 2 Atsiliepinimas

Naujo skambučio indikatoriai:

- Mirksinti raudona ragelio lemputė
- Mirksintis gintaro spalvos linijos mygtukas
- Animuota piktograma  ir skambintojo ID


Kad atsilieptumėte į skambutį, pakelkite ragelį. Arba paspauskite mirksintį gintaro spalvos linijos mygtuką, programinį klavišą **Atsiliepti** arba nešviečiantį ausinių arba garsiakalbio mygtuką.

## Atsiliepinimas į kelių linijų skambučius

Jeigu kalbėdamiesi telefonu sulaukiate skambučio kita linija, paspauskite mirksintį gintaro spalvos linijos mygtuką, kad atsilieptumėte į antrą skambutį, o pirmąjį skambutį automatiškai sulaikytumėte.


Galimas tiek vieno skambučio, tiek ir keleto skambučių linijoje režimas. Dėl tinkamos parinkties kreipkitės į administratorių.

# 3 Nutildymas


1. Paspauskite mygtuką **Nutildyti** .  
Mygtukas ima šviesti nurodymas, kad įjungta nutildymo funkcija.
2. Kad išjungtumėte nutildymo funkciją, paspauskite mygtuką **Nutildyti** dar kartą.

# 4 Balso paštas

Naujo pranešimo indikatoriai:

- Šviečia raudona ragelio lemputė
- Rinkimo garsas su pertrūkiais
- Pranešimo piktograma  šalia telefono linijos

## Pranešimų išklausymas

Paspauskite **Pranešimų** mygtuką  ir vykdykite balso komandas.

Kad patikrintumėte konkrečios linijos pranešimus, prieš paspausdami **Pranešimų** mygtuką paspauskite linijos mygtuką.


# 5 Nukreipimas

Kai skamba telefonas, pokalbis aktyvus arba sulaikytas, paspauskite **Nukreipimo** programinį klavišą.

Nukreipimo funkcija nukreipia pavienį skambutį į balso paštą (arba į kitą numerį, kurį nustato sistemos administratorius).



Jeigu norite visus gaunamus skambučius nukreipti į kitą numerį, naudokite funkciją Visų skambučių peradresavimas. Kaip nutildyti skambutį, žr. Patarimai.

# 6 Visų skambučių peradresavimas


1. Kad visus gaunamus skambučius peradresuotumėte į kitą numerį, paspauskite programinį klavišą **PerdVisus**.
2. Įveskite telefono numerį (įveskite jį tiksliai taip, kaip rinktumėte) arba paspauskite **Pranešimų** mygtuką , kad peradresuotumėte visus skambučius į balso paštą.
3. Telefono ekrane pateikiamas patvirtinimas.
4. Jei norite skambučių peradresavimą atšaukti, paspauskite **PrdrIŠJ**.

Kad nustatytumėte peradresavimą nuotoliniu būdu arba antrojoje linijoje (jeigu ji veikia), prisijunkite prie savo naudotojo parinkčių tinklalapį. Išsamesnės informacijos teiraukitės sistemos administratoriaus.

# 7 Užlaikymas

1. Paspauskite mygtuką **Užlaikyti** .  
Pasirodo užlaikymo piktograma , o linijos mygtukas ima mirksėti žalia spalva.
2. Kad pratęstumėte užlaikytą pokalbį, paspauskite žalia spalva mirksintį linijos mygtuką arba programinį klavišą **Pratęsti**.


# 8 Konferencinis pokalbis

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite **Konferencijos** mygtuką .
2. Surinkite naują numerį.
3. Paspauskite **Konferencijos** mygtuką arba programinį klavišą **Konferencija** (prieš atsiliepiant pašnekovui arba jam atsiliepus).  
Pradedamas konferencinis pokalbis, o telefono ekrane rodomas pranešimas „Konferencija“.
4. Jei norite įtraukti daugiau dalyvių, pakartokite šiuos žingsnius.

Konferencinis pokalbis baigiamas, kai jį nutraukia visi jo dalyviai.

## Kelių linijų konferencinis pokalbis


Du skambučius, vykstančius dviem linijomis, galite sujungti į konferencinį pokalbį (jeigu telefonai turi kelias linijas).

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite **Konferencijos** mygtuką .
2. Paspauskite kito (užlaikyto) skambučio linijos mygtuką.  
Pradedamas konferencinis pokalbis, o telefono ekrane rodomas pranešimas „Konferencija“.

## Pokalbio dalyvių peržiūra ir šalinimas

Konferencinio pokalbio metu paspauskite programinį klavišą **Išsamiai**. Kad iš konferencinio pokalbio pašalintumėte dalyvį, nuslinkite iki dalyvio ir paspauskite programinį klavišą **Šalinti**.




# 9 Persiuntimas

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite **Persiuntimo** mygtuką .
2. Įveskite gavėjo, kuriam persiunčiama, telefono numerį (taip pat ir persiunčiant pokalbį iš vienos linijos į kitą).
3. Paspauskite **Persiuntimo** mygtuką arba programinį klavišą **Persiūsti** (prieš atsiliepiant pašnekovui arba jam atsiliepus).

Persiuntimas baigiamas.

# 10 Pokalbių istorija

## Pokalbių istorijos peržiūra

1. Paspauskite mygtuką **Programos** .
2. Pasirinkite **Pokalbių istorija**. (Kad galėtumėte slinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Pasirinkite liniją, kurios pokalbius norite peržiūrėti. Telefone rodoma 150 paskutinių praleistų bei atsilieptų skambučių ir rinktų numerių.
4. Kad peržiūrėtumėte skambučio informaciją, nuslinkite iki skambučio ir paspauskite programinį klavišą **Daugiau**, tada paspauskite **Išsamiai**.
5. Kad grįžtumėte į skambučių istoriją, paspauskite programinį klavišą **Atgal** . Kad išeitumėte iš programų meniu, paspauskite mygtuką **Programos** .

## Tik praleistų skambučių peržiūra

1. Peržiūrėkite pokalbių istoriją.
2. Paspauskite programinį klavišą **Praleisti**.


## Tik rinktų numerių peržiūra

Kai telefonas nenaudojamas, o visi meniu užverti, žvalgymo juostoje paspauskite rodyklę aukštyn.

## Numerio rinkimas iš skambučių istorijos

1. Peržiūrėkite skambučių istoriją arba susiraskite praleistus skambučius arba rinktus numerius.
2. Nuslinkite iki sąrašo ir pakelkite ragelį arba paspauskite linijos mygtuką, programinį klavišą **Rinkimas** arba mygtuką **Pasirinkti**.  
Kad prieš rinkdami pataisytumėte numerį, paspauskite šiuos programinius klavišus: **Daugiau** > **Taisyti renkamą numerį**.

# 11 Katalogai

1. Paspauskite mygtuką **Adresatai** .
2. Pasirinkite katalogą. (Kad galėtumėte slinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Naudodami klaviatūrą įveskite paieškos kriterijus.
4. Paspauskite programinį klavišą **Pateikti**.
5. Kad surinktumėte numerį, nuslinkite iki sąrašo ir paspauskite programinį klavišą **Rinkimas**.

# 12 Bendros linijos

Jei bendrai naudojate liniją su bendradarbiu, linijos mygtukas rodo aktyvius bendros linijos skambučius:

- Gintaro spalva mirksintis mygtukas — gaunamas skambutis bendroje linijoje. Į jį galite atsiliiepti ir jūs, ir bendradarbis.
- Raudona spalva šviečiantis mygtukas — bendradarbis kalbasi bendra linija.
- Raudona spalva mirksintis linijos mygtukas — bendradarbis bendroje linijoje užlaikė skambutį. Jūs arba bendradarbis galite pratęsti pokalbį.


# 13 Nuostatos

## Garsumas


Garsumo juosta įrengta klaviatūros kairėje.

- Kad pareguliuotumėte ragelio, ausinių ar garsiakalbio garsumą, kai telefonas naudojamas, paspauskite **garsumo** juostą.
- Kad pareguliuotumėte skambėjimo garsumą, paspauskite **garsumo** juostą aukštyn arba žemyn.
- Jei norite nutildyti skambantį telefoną, vieną kartą žemyn paspauskite **garsumo** juostą (jei paspausite kelis kartus, skambėjimo garsumą sumažinsite).

## Skambučio melodija

1. Paspauskite mygtuką **Programos** .
2. Pasirinkite **Nuostatos**. (Kad galėtumėte slinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Pasirinkite **Skambučio melodija**.
4. Jeigu reikia, pasirinkite liniją.
5. Slinkite skambučių melodijų sąrašą ir paspauskite **Leisti**, kad pasiklausytumėte melodijos.
6. Paspauskite **Nustatyti** ir **Taikyti**, kad pasirinkimą įrašytumėte.

## Ekranų kontrastas

1. Paspauskite mygtuką **Programos** .
2. Pasirinkite **Nuostatos**. (Kad galėtumėte slinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Pasirinkite **Kontrastas**.
4. Paspauskite žvalgymo juostą aukštyn arba žemyn.
5. Paspauskite programinį klavišą **Įrašyti**.

# 14 Žvalgymas

## Kur yra linijos mygtukai?

Yra keturi linijos mygtukai: du kairėje, kiti du – dešinėje ekrano pusėje.

Linijos mygtukus, kurie nepriskirti telefono linijoms, galima naudoti sparčiojo rinkimo ir kitoms funkcijoms.

## Kur yra programiniai klavišai?

Po ekranu yra keturi programiniai klavišai. Kad pamatytumėte kitus programinius klavišus, paspauskite programinį klavišą **Daugiau**.



## Kaip slinkti sąrašu arba meniu?

Paspauskite žvalgymo juostos rodyklę **aukštyn** arba **žemyn**.



Slinkimo juosta ekrane rodo atitinkamą padėtį sąraše.




## Kaip pasirinkti sąrašo arba meniu elementą?

Kai elementas pažymėtas, paspauskite žvalgymo juostos viduryje esantį mygtuką **Pasirinkti**. Arba naudodami klaviatūrą įveskite atitinkamo elemento numerį.



## Kaip išeiti iš meniu?

Kad užvertumėte bet kurio lygio meniu, paspauskite atitinkamos funkcijos mygtuką. Kad grįžtumėte per vieną meniu lygį, paspauskite **Išeiti** arba programinį klavišą **Atgal** .

# 15 Patarimai

## Kaip tvarkyti kelis skambučius?

Skambučių būsenas nurodo linijos mygtukų spalvos ir gali padėti orientuotis, kai telefoną pasiekia keli skambučiai:

- Skamba telefonas – mirksinti gintaro spalva
- Sujungtas pokalbis – šviečianti žalia
- Užlaikytas pokalbis – mirksinti žalia
- Kito asmens naudojama bendra linija – šviečianti raudona
- Kito asmens užlaikyta bendra linija – mirksinti raudona

## Kaip nutildyti skambutį?

Telefonui skambant vieną kartą paspauskite **garsumo** juostą žemyn. Arba paprašykite sistemos administratoriaus, kad telefone nustatytų netrukdymo funkciją. Netrukdymo funkcija nutildo skambėjimą, o skambučius nukreipia į balso paštą.

## Ką atlieka programinis klavišas „Sukeisti“?

Programinis klavišas **Sukeisti** leidžia persijungti iš vieno skambučio į kitą ir privačiai pasikalbėti su kiekvienu pašnekovu prieš persiunčiant skambutį arba pradėdant konferencinį pokalbį.

## Kaip nustatyti sparčiojo rinkimo funkciją?

Kad nustatytumėte sparčiojo rinkimo ir pritaikytumėte kitas įvairias telefono funkcijas ir nuostatas, iš kompiuterio interneto naršyklės prisijunkite prie „Cisco Unified CM“ naudotojo parinkčių tinklalapių. URL ir išsamesnės informacijos teiraukitės sistemos administratoriaus.

## Kur rasti išsamų naudotojo vadovą?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Šiaurės ir Pietų Amerikos būstinė  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
JAV  
<http://www.cisco.com>  
Tel. +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks. +1 408 527-0883

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco Systems, Inc.“ ir (arba) jos filialų JAV ir kitose šalyse prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašą galima rasti [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodžio „partneris“ vartojimas nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (1005R)

© Cisco Systems, Inc., 2011. Visos teisės saugomos.

Išleista 2011-05-24, OL-25129-01

