



Din telefon

Cisco IP-telefon 7841 vist.

- ① Indikator for indgående opkald eller voicemail
- ② Linje- og funktionstaster
- ③ Funktionstaster
- ④ Navigation (navigationsring og knappen **Vælg**)
- ⑤ Viderestilling, omstilling og konference
- ⑥ Højtalertelefon, hovedtelefoner og slå lyd fra
- ⑦ Voicemail, programmer og telefonbog
- ⑧ Lydstyrke

Linje- og funktionsknapper

Anvend linje- og funktionstaster til at se opkald på en linje eller til at få adgang til funktioner som f.eks. Hurtigkald.

Tasterne lyser for at indikere status:

- Grønt, konstant: Aktivt opkald
- Grønt, blinker: Opkald i venteposition
- Gult, konstant: Privat linje i brug
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Rødt, konstant: Fjernlinje i brug
- Rødt, blinker: Fjernlinje i venteposition

Placer et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

Besvar et opkald

Tryk på den blinkende gule linjetast.

Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition** .
2. Tryk på **Venteposition** igen for at genoptage et opkald i venteposition.

Vis dine seneste opkald

1. Tryk på **Programmer** .
2. Rul og vælg **Seneste**.
3. Vælg den linje, der skal vises.


Føj en anden person til et opkald (7811)

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Tryk på **Opkald**, vælg et opkald i venteposition og tryk på **Ja**.


Føjen anden person til et opkald (7821, 7841, 7861)

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Vælg et opkald i venteposition, og tryk på **Ja**.


Viderestilet opkald til en anden person

1. Tryk på **Viderestil**  i et opkald, der ikke er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Viderestil** igen.


Foretag etopkald med en hovedtelefon

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefon** .

Foretag et opkald med højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

Slå lyden fra

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Mikrofon** igen for at tænde for mikrofonen.


Lyt tiltalemeddelelser

Tryk på **Meddelelser** , og følg taleprompterne. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje ved at trykke på linjetasten først.

Viderestil alleopkald

1. Vælg en linje, og tryk på **Viderestil alle**.
2. Indtast nummeret, som du vil viderestille til, eller tryk på **Voicemail**.
3. Når du er tilbage, trykker du på **Viderestil Fra**.


Juster lydstyrken i et opkald

Du justerer lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen ved at trykke **Lydstyrke**  opad eller nedad, når telefonen er i brug.


Juster ringetonens lydstyrke

Tryk **Lydstyrke**  op eller ned for at justere ringelydstyrken, når telefonen ikke er i brug.


Skift ringetone

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Indstillinger > Ringetone**.
3. Vælg en linje.
4. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
5. Tryk på **Indstil** og **Anvend** for at gemme et valg.

Juster skærmens kontrast

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Indstillinger > Kontrast**.
3. Tryk op for at øge kontrasten eller ned for at mindske kontrasten.
4. Tryk på **Gem**.

Juster skærmens baggrundsllys

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Indstillinger > Lysstyrke**.
3. Tryk på **Gem** for at bekræfte lysstyrken, eller tryk på **Fra** for at slukke for bagbelysningen.

Brugervejledning

Vis den fulde brugervejledning på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

