



## Telefonunuz

Cisco IP Telefonu 7841 gösterilmektedir.

- ① Gelen arama veya sesli posta göstergesi
- ② Hat ve özellik düğmeleri
- ③ Yazılım tuşları
- ④ Gezinti (Gezinti halkası ve **Seç** düğmesi)
- ⑤ Bekletme, Aktarım ve Konferans
- ⑥ Kulaklık, Hoparlör ve Sessiz
- ⑦ Sesli Posta, Uygulamalar ve Dizin
- ⑧ Ses Düzeyi

## Hat ve Özellik Düğmeleri

Bir hattaki çağrıları görüntülemek veya Hızlı Arama gibi özelliklere erişmek için hat ve özellik düğmelerini kullanın.

Aşağıdaki durumları göstermek için düğmelerin ışıkları şu şekilde yanar:

- Sürekli yanan yeşil: Etkin çağrı
- Yanıp sönen yeşil: Beklemedeki çağrı
- Sürekli yanan sarı: Özel hat kullanımında
- Yanıp sönen sarı: Gelen çağrı
- Sürekli yanan kırmızı: Uzak hat kullanımında
- Yanıp sönen kırmızı: Uzak hat beklemede

## Çağrı Yapma

Bir numara girin ve ahizeyi kaldırın.

## Çağrı Yanıtlama

Yanıp sönen sarı renkli hat düğmesine basın.

## Çağrı Bekletme

1. **Beklet'e** basın.
2. Beklemedeki çağrıya devam etmek için **Beklet'e** tekrar basın.

## Son Çağrılarınızı Görüntüleme

1. **Uygulamalar** düğmesine basın.
2. **Son Çağrılar'a** gidin ve bu öğeyi seçin.
3. Görüntülenecek hattı seçin.


## Çağrıya Başka Kişi Ekleme (7811)

1. Etkin bir çağrıdayken, **Konferans'a** basın.
2. **Çağrılar'a** basıp beklemedeki bir çağrıyı seçin ve **Evet'e** basın.


## Çağrıya Başka Kişi Ekleme (7821, 7841, 7861)

1. Etkin bir çağrıdayken, **Konferans'a** basın.
2. Beklemedeki bir çağrıyı seçin ve **Evet'e** basın.

## Çağrıyı Başka Bir Kişiye Aktarma

1. Beklemede olmayan bir çağrıda **Aktar**  düğmesine basın.
2. Diğer kişinin telefon numarasını girin.
3. **Aktarım** düğmesine tekrar basın.


## Kulaklıkla Çağrı Yapma

1. Bir kulaklık takın.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. **Kulaklık**  düğmesine basın.


## Hoparlörle Çağrı Yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. **Hoparlör**  düğmesine basın.

## Sessize Alma

1. **Sessiz**  düğmesine basın.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.


## Sesli Mesajları Dinleme

**Mesajlar'a**  basın ve sesli komutları uygulayın. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat düğmesine basın.


## Tüm Çağrıları İletme

1. Bir hat seçin ve **Tümünü İlet** düğmesine basın.
2. İletmek istediğiniz numarayı çevirin veya **Sesli posta** düğmesine basın.
3. Geri döndüğünüzde, **İletme kapalı**'ya basın.


## Çağrı Sırasında Ses Düzeyini Ayarlama

Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken **Ses Düzeyi**  düğmesinin yukarısına veya aşağısına basın.


## Zil Sesi Düzeyini Ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken **Ses Düzeyi**  düğmesinin yukarısına veya aşağısına basın.


## Zil Sesini Değiştirme

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Tercihler > Zil Sesi**'ni seçin.
3. Bir hat seçin.
4. Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için **Oynat**'a basın.
5. Bir seçimi kaydetmek için **Ayarla** ve **Uygula**'ya basın.

## Ekran Kontrastını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Tercihler > Kontrast**'i seçin.
3. Kontrastı artırmak için yukarı, azaltmak için aşağı basın.
4. **Kaydet** düğmesine basın.

## Ekran Arka Işığını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Tercihler > Arka Işık** öğesini seçin.
3. Arka ışığı açmak için **Açık**'a veya kapatmak için **Kapalı**'ya basın.

## Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu'nun tamamını <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> adresinden görüntüleyebilirsiniz.

