



## 您的電話

圖片所示為 Cisco IP 電話 7841。

- ① 來電或語音信箱指示燈
- ② 線路及功能按鈕
- ③ 軟鍵
- ④ 導覽 (導覽環及選取按鈕)
- ⑤ 保留、轉接, 以及會議按鈕
- ⑥ 免持通話、耳機, 以及靜音按鈕
- ⑦ 語音信箱、應用程式及目錄按鈕
- ⑧ 音量按鈕

## 線路及功能按鈕

使用線路及功能按鈕可檢視線路上的通話或存取各種功能, 如快速撥號。

亮燈的按鈕表示狀態:

- 穩定的綠燈: 進行中的通話
- 閃爍的綠燈: 保留的通話
- 穩定的琥珀燈: 正在使用私密線路
- 閃爍的琥珀燈: 來電
- 穩定的紅燈: 正在使用遠端線路
- 閃爍的紅燈: 遠端線路處於保留狀態

## 撥打一個通話

輸入號碼並拿起話筒。

## 接聽一個通話

按閃爍琥珀色燈的線路按鈕。

## 把一個通話設為保留

1. 按保留 。
2. 若要從保留中恢復通話, 再按一次保留。

## 查看您的最近通話

1. 按應用程式 。
2. 捲動並選取近期通話。
3. 選取要檢視的線路。

## 新增其他人至通話 (7811)

1. 在進行中的通話按會議 。
2. 按通話, 選取保留的通話, 然後按是。

## 新新增其他人至通話 (7821、7841、7861)

1. 在進行中的通話按會議 。
2. 選取保留的通話, 然後按是。

## 將將通話轉接給其他人

1. 在非保留的通話中按轉接 。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 再按一次轉接。

## 使用耳機撥話

1. 插入耳機。
2. 使用鍵台輸入號碼。
3. 按耳機 。

## 以喇叭電話進行通話

1. 使用鍵台輸入號碼。
2. 按免持通話 。

## 將音量調靜音

1. 按靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

## 聽取語音訊息

按留言  並遵循語音提示作業。若要聽取特定線路的留言，請先按線路按鈕。

## 轉接所有來電

1. 選取線路，然後按全轉。
2. 撥打要轉撥至的號碼，或按語音信箱。
3. 返回時，按轉撥關閉。

## 調整通話中的音量

在使用電話時，按音量   按鈕增加或減少可調整話筒、耳機或免持通話的音量。

## 調整鈴聲音量

未使用電話時，按音量   按鈕上或下可調整鈴聲的音量。

## 變更鈴聲

1. 按應用程式 。
2. 選取偏好設定 > 鈴聲。
3. 選取線路。
4. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
5. 按設定及套用儲存選擇。

## 調整螢幕對比

1. 按應用程式 。
2. 選取偏好設定 > 對比。
3. 按上部按鈕以增大對比，按下部按鈕以減小對比。
4. 按儲存。

## 調整螢幕 背光

1. 按應用程式 。
2. 選取偏好設定 > 背光。
3. 按「開啟」將背光設定為開啟，或按「關閉」將背光設定為關閉。

## 使用者指南

查看完整的使用者手冊：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>。

