



## Puhelin

- ① Mykistyspalkki
- ② LED-palkki
- ③ Toimintonäppäimet
- ④ Navigointipalkki ja Valitse-painike
- ⑤ Äänenvoimakkuuspainike

## LED-palkin tilat

LED-palkki ilmaisee tilan seuraavilla valoilla:

- Tasainen vihreä – puhelu aktiivinen
- Vilkuva vihreä – saapuva puhelu
- Sykkivä vihreä – pidossa oleva puhelu
- Tasainen punainen – mykistetty puhelu

## Puhelun soittaminen

Anna puhelinnumero ja valitse **Soita**.

## Puheluun vastaaminen

Paina **Vastaa**.

## Puhelun asettaminen pitoon

1. Paina **Pito**.
2. Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla **Jatka**-painiketta.

## Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

Valitse **Äskettäiset** tai paina navigointinäppäintä.

## Suosikkien tarkasteleminen

Katso pikavalintanumerot painamalla **Suosikit** tai painamalla navigointinäppäintä alaspäin.


## Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu**-painiketta.
2. Syötä numero.
3. Paina **Neuvottelu**.

## Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina ei pidossa olevan puhelun aikana **Siirrä**-painiketta.
2. Anna toisen henkilön puhelinnumero.
3. Paina **Siirrä**-painiketta uudelleen.

## Puhelun mykistäminen

1. Paina **Mykistä**  -painiketta.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Mykistä**.

## Puheviestien kuunteleminen

Paina **Viestit**-painiketta ja noudata äänikehoitteita.

## Kaikkien puhelujen soitonsiirto

1. Paina **SiirKaik**.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse **Viestit**.
3. Kun palaat työpisteelle, valitse **Siirto ei käytössä**.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää soittoaänen voimakkuutta painamalla

**Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.

## Soittoaänen voimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoaänen voimakkuutta painamalla

**Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.

## Soittoaänen vaihtaminen

1. Valitse **Asetukset > Asetukset > Soittoääni**.
2. Voit selata soittoaänien luetteloa ja kuunnella näytteen valitsemalla **Toista**.
3. Tallenna valinta valitsemalla **Aseta** ja **Käytä**.

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppanisanan käyttö ei merkitse Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)