

Вашият телефон

- ① Светодиодна лента
- ② Портове за кабелен микрофон
- ③ Бутон „Заглушаване“
- ④ Екранни бутони
- ⑤ Бутон за навигация и бутон „Избор“
- ⑥ Бутон за сила на звука

Състояния на светодиодната лента

Светодиодната лента светва, за да покаже състоянието:

- свети постоянно в зелено – активно повикване
- мига в зелено – постъпващо повикване
- пулсира в зелено – задържано повикване
- свети постоянно в червено – заглушено повикване

Осъществяване на повикване

Въведете телефонен номер и натиснете **Повикване**.

Отговаряне на повикване

Натиснете **Отговор**.

Задържане на разговор

1. Натиснете **ЗадРаз**.
2. За да възобновите задържан разговор, натиснете **Възобновяване**.

Преглед на скорошните повиквания

Натиснете **Скорошни** или бутона за навигация нагоре.

Преглед на любимите Ви

Натиснете **Любими** или бутона за навигация надолу, за да видите номерата си за бързо набиране.



Добавяне на друго лице към повикване

1. Докато сте в активно повикване, натиснете **Конф**.
2. Въведете номер.
3. (Незадължително) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на повикването.
4. Натиснете **Конферентен разговор**.

Прехвърляне на повикване към друго лице

1. От повикване, което не е задържано, натиснете **Прехвърляне**.
2. Въведете телефонния номер на другото лице.
3. (Незадължително) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на повикването.
4. Натиснете отново **Прехвърляне**.

Заглушаване на повикването Ви

1. Натиснете **Заглушаване**  на телефона или **Заглушаване**  на разширителния микрофон.
2. Натиснете отново **Без звук**, за да изключите заглушаването.


Прослушане на гласови съобщения

Натиснете **Съобщения** и следвайте гласовите подкани.


Пренасочване на всички повиквания

1. Натиснете **ПренВс**.
2. Наберете номера, към който искате да извършите пренасочването, или натиснете **Съобщение**.
3. Когато връщате, натиснете **ИзклПренас**.

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука, когато телефонът се използва.


Регулиране на силата на звънене на телефона

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звънене, когато телефонът не се използва.


Промяна на мелодията

1. Изберете **Настройки > Предпочитания > Мелодия**.
2. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
3. Натиснете **Задаване**, за да запишете избора си.

Промяна на яркостта

1. Изберете **Настройки > Предпочитания > Яркост**.
2. Натиснете горната част на клавиша за навигация , за да увеличите яркостта, и долната част, за да я намалите.
3. Натиснете **Запамет**.

Сдвояване на безжичен микрофон

1. Изберете **Настройки > Настройки на администратора > Микрофони > Безжичен микрофон**.
2. Изберете или **Микрофон 1**, или **Микрофон 2** и натиснете **Сдвояване**.
3. Натиснете **Заглушаване**  на безжичния микрофон докато LED на микрофона започне да примигва в бяло.

Отмяна на сдвояването на безжичен микрофон

1. Изберете **Настройки > Настройки на администратора > Микрофони > Безжичен микрофон**.
2. Изберете или **Микрофон 1**, или **Микрофон 2**.
3. Натиснете **Отмяна на сдвояването** на базовия модул.

Зареждане на безжичен микрофон

1. Поставете микрофона на зарядното устройство.
2. Ако LED не свети в бяло, премахнете микрофона и го оставете на зарядното устройство.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага отношения на партньорство между Cisco и която и да е друга фирма. (1110R)