

## 您的電話

- ① LED 燈條
- ② 有線麥克風連接埠
- ③ 靜音列
- ④ 軟鍵按鈕
- ⑤ 導覽列及選取按鈕
- ⑥ 音量鍵

## LED 燈條狀態

LED 燈條透過亮燈來表示不同狀態：

- 穩定的綠燈—作用中通話
- 閃爍的綠燈—來電
- 緩慢閃爍的綠燈—保留的通話
- 穩定的紅燈—靜音的通話

## 撥出電話

輸入電話號碼並按通話。

## 接聽來電

按接聽。

## 保留通話

1. 按保留。
2. 若要恢復保留的通話，按恢復。

## 檢視通話記錄

按通話記錄或按向上導覽鍵。

## 檢視您的常用列表

按常用列表或按向下導覽鍵可查看您的快速撥號號碼。

## 新增其他人至通話

1. 從作用中通話按會議。
2. 輸入號碼。
3. (選用) 等到您聽到響鈴，或直到其他人接聽來電。
4. 按會議。

### 將通話轉接給其他人

1. 對於尚未保留通話的來電，請按轉接。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. (選用) 等到您聽到響鈴，或直到其他人接聽來電。
4. 再按轉接。

### 將通話設為靜音

1. 按電話上的靜音  或分機麥克風上的靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

### 聽取語音留言

按留言並遵循語音提示作業。

### 轉撥所有來電

1. 按全部轉撥。
2. 撥打您要轉撥的號碼，或按留言。
3. 返回時，按轉撥關閉。

### 調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整音量。


### 調整鈴聲音量

未使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整鈴聲的音量。


### 變更鈴聲

1. 選取設定 > 偏好設定 > 鈴聲。
2. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
3. 按設定儲存選擇。

### 變更亮度

1. 選取設定 > 偏好設定 > 亮度。
2. 按導覽列 ，往上可增加亮度，往下可減少亮度。
3. 按儲存。

### 配對無線麥克風

1. 選取設定 > 管理員設定 > 麥克風 > 無線麥克風。
2. 選取麥克風 1 或麥克風 2，然後按配對。
3. 在無線麥克風上按靜音 ，直到麥克風 LED 閃白燈為止。

### 取消配對無線麥克風

1. 選取設定 > 管理員設定 > 麥克風 > 無線麥克風。
2. 選取麥克風 1 或麥克風 2。
3. 在基座裝置上按取消配對。

### 為無線麥克風充電

1. 將麥克風放在充電托架中。
2. 若 LED 不是白色，請移除麥克風，並取代托架中的麥克風。