

3 Функции секционного заседания

Во время участия в секционном заседании используйте следующие команды. (Подробнее о команде телефона для входа в секционное заседание см. [Функции заседания.](#))



Нажмите	Описание	Затем нажмите	Описание
#	Прослушивание вариантов	Номер варианта	Выбор требуемого варианта
		*	Возврат в основное совещание
#0	Вызов справки	—	—
#1	Выход из секционного заседания	0	Возврат в основное совещание
		1-9	Выбор секционного заседания
#2	Переключка	1	Прослушивание имен участников
		*	Возврат в секционное заседание
#4	Варианты разрешения доступа	1	Блокировка или разблокировка секционного заседания
		*	Возврат в секционное заседание
#5	Выключение или включение своего микрофона	—	—



4 Источники дополнительной информации

Для получения дополнительной информации об использовании Cisco Unified MeetingPlace Express обращайтесь к пользовательской документации по адресу URL http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html.

Команды телефона для Cisco Unified MeetingPlace Express Версия 2.0

- 1 Вход в Cisco Unified MeetingPlace Express
- 2 Функции заседания
- 3 Функции секционного заседания
- 4 Источники дополнительной информации

Штаб-квартира в США
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Тел.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Факс: +1 408 527-0883



Место для записи номера телефона Cisco Unified MeetingPlace Express:

Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2005-2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1 Вход в Cisco Unified MeetingPlace Express

Следующие команды служат для выполнения стандартных задач *перед* присоединением к совещанию, таких как вызов справки, присоединение и запуск совещания, доступ к профилю и выбор основного языка (если эта функция поддерживается).

Наберите номер телефона Cisco Unified MeetingPlace Express, затем введите	Описание	Затем выполните следующие действия	Описание
0#	Вызов справки	—	—
Идентификатор совещания, затем #	Присоединение к совещанию в качестве гостя ¹	Если отображается запрос, введите пароль совещания	—
1#	Запуск	Введите номер профиля, #, пароль, затем #	—
2#	Доступ к своему профилю	Введите номер профиля, #, пароль, затем #	—
		Введите идентификатор совещания, затем #	Присоединение к совещанию в качестве зарегистрированного пользователя
		2#	Запись имени
3#	Выбор предпочтительного языка ²	Если отображается запрос, выберите вариант языка	—
4#			
или			
...			
#	Повторное прослушивание вариантов	—	—

1. Гости не могут присоединяться к запланированному совещанию, если для параметра "Who can attend" (Разрешено участвовать) задано значение "Users with Cisco Unified MeetingPlace Express profiles only" (Только пользователи с профилями Cisco Unified MeetingPlace Express).
2. Доступно только в системах, в конфигурации которых поддерживаются несколько языков.

2 Функции заседания

Следующие команды служат для выполнения задач *после* присоединения к совещанию, таких как переход к секционному заседанию, прослушивание переключки, завершение и выход из совещания, а также добавление в совещание новых участников.

Нажмите	Описание	Затем нажмите	Описание
#	Прослушивание вариантов	Номер варианта	Выбор требуемого варианта
		*	Возврат в совещание
#0	Вызов справки	—	—
#1	Секционное заседание	1-9	Выбор секционного заседания
		0	Возврат в совещание
#2	Переключка	1	Прослушивание имен участников
		*	Возврат в совещание
#3	Вызов нового участника или получение списка отсутствующих приглашенных лиц	1, затем номер телефона, затем #	Набор номера нового участника
		3	Отображение списка отсутствующих приглашенных лиц
		*	Возврат в совещание
#4	Варианты разрешения доступа	1	Блокировка или разблокировка совещания
		2	Разрешение доступа участника
		3	Отсоединение последнего присоединившегося участника
		*	Возврат в совещание
#5	Выключение или включение своего микрофона	—	—
#6	Запись	1	Запуск или остановка записи
		*	Возврат в совещание
#8	Завершение совещания	3	Завершение совещания
		*	Возврат в совещание
#9	Выход из совещания	—	—