

فتاه ئيهاهم ىلع ماعال ضرغلا تاملعم SPA8000

فدهلا

لوحم زاهج نيوكت دنع ةرح ةلسلس تالجسك (GPP) ماعال ضرغلا تاملعم مدختست يف مكحتلل لوؤسملل GPP مادختسا متي. نيعم ديوزت مداخ لح عم لعافتلل فتاهلا مداخ زاهجلا لاصتا دنع يجراخ موجهل ةضرع لقا نيوكتلا لعجو زاهجلا يف نيوكتلا اذهو. ديعب مداخ عم هنيوكت وا زاهجلا ةنمازم ةيلمعل دادملا مداخ مادختسا متي. دادعلا نم بلطتت تناك يتلا ماهملل ريصق لمعب موقبي هنال لوؤسملل ادج ديفم لولح حضوت. اهطورشو مداوخل بقعتل ةيوديلا تانايبلا لواج مادختسا نيولوؤسملل امم، تاطلل ضرع يف ةماعلا اهتحصو اهرفوتو اهتئيتهتو مداوخل ةلاح مداخلا دادم تاملعم نيوكت تاءارجا دنتمسما اذه حضوي. ةدقعمل تايلمعل طيسبت ىلع لمعي SPA8000 فتاه ئيهاهم ىلع (GPP) ةماعلا ضرغلا.

قيبطتلل لباقل زاهجلا

- SPA8000

جماربال رادصا

- 6.1.12

ماعال ضرغلا تادحيم

> توصللا > مدقتم رتخاو لوؤسلك بيولا نيوكت ةادأ ىلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا ريفوتلا ةحفص حتف متي. دادملا

Network	Voice
Info	System SIP Provisioning Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4
Trunk Status User Login basic advance	
Configuration Profile	
Provision Enable:	yes
Resync Random Delay:	2
Resync Error Retry Delay:	3600
Resync From SIP:	yes
Resync Trigger 1:	
Resync Trigger 2:	
Resync Fails On FNF:	yes
Profile Rule:	/spa\$PSN.cfg
Profile Rule B:	
Profile Rule C:	
Profile Rule D:	
Log Resync Request Msg:	\$PN \$MAC -- Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH
Log Resync Success Msg:	\$PN \$MAC -- Successful resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH
Log Resync Failure Msg:	\$PN \$MAC -- Resync failed: \$ERR
Report Rule:	

General Purpose Parameters	
GPP A:	cisco123
GPP B:	http://abc.com
GPP C:	192.168.45.69
GPP D:	
GPP E:	
GPP F:	
GPP G:	
GPP H:	
GPP I:	
GPP J:	
GPP K:	
GPP L:	
GPP M:	
GPP N:	
GPP O:	
GPP P:	

ةحفصل لفسأ يف ماعل اضرغل تاملعم ةقطنم يف GPP لادإ متي

كلذل ميقك اهنبيعت ديرت يتل ةلسلسل لادأ، ةلباقم ل GPP لوقح يف 2. ةوطخل ريغت ل

زاهل حنمل ريفوتل مداخل يف لوؤسمل لبق نم لسلسل هذه مادختسإ متي: **ةطخال م** لسلسل هذه نوكت نأ نكمي. زاهل لاهمادختسإ متي يتل تامدخلل ةقداصم مسالا ةطيرخ، ريفوتل مداخل يف تامولعمل ةلاح، URL طبر نيوانع، ريفشت حيتافم ةفلتخم لسلسل نم تاعومجم مادختسإ نكمي امك. كلذل إامو، زاهل يف راعتسمل

تاريغت لاسرل قوف رونا 3. ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا