







## 電話機

- ① 着信コールまたはボイスメールのインジケータ
- ② 回線ボタンおよび機能ボタン
- ③ ソフトキー
- ④ ナビゲーション
- ⑤ [アプリケーション (Applications)] および [ヘッドセット (Headset)]
- ⑥ [ミュート (Mute)], および [スピーカーフォン (Speakerphone)]
- ⑦ 音量

## 回線ボタンと機能ボタン

回線上の通話を表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたり、保留中のコールを再開などのタスクを実行するには、回線ボタンと機能ボタンを使用します。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

-  緑、点灯: 回線はアイドル状態
-  赤、点灯: 回線を使用中
-  赤、点滅: コールが着信中または保留中
-  オレンジ、点灯: 回線が未登録

## 電話をかける

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

## 電話に出る

赤色に点滅している回線ボタンを押します。

## 通話を保留にする

1. [保留 (Hold)] ボタンを押す。
2. 通話を保留から再開するには、もう一度[保留 (Hold)]を押します。

## 最近の通話を見る

1. 表示する回線を選択します。
2. [通話履歴 (Recents)] を押します。


## 他の人に電話を転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. コール を押します。
4. もう一度 (相手が応答する前または後)、[転送 (Transfer)] を押します。

## 他の人を通話に追加する通話に追加する

1. アクティブな通話から、[会議 (Conference)] を押します。
2. 追加する相手の番号を入力し、[発信 (Dial)] を押します。
3. 通話が接続されたら、もう一度 [会議 (Conference)] を押します。


## ヘッドセットで電話をかける

1. ヘッドセットを差し込みます。
2. キーボードを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。

## スピーカーフォンで電話をかける電話をかける

1. キーボードを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (speakerphone)]  を押します。

## 音声をミュートにする

1. [ミュート (Mute)] を押します .
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

## ボイスメッセージを聞く


[メッセージ (Messages)] を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。

## 不在転送 通話


1. 回線を選択して転送を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[メッセージ (Messages)] を押します。
3. 元に戻すには、[Clr fwd] を押します。

## 通話中の音量を調整する


ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に [音量 (Volume)]

 の上または下を押します。


## 着信音の音量を調整する

 呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)] で上または下を押します。


## 着信音を変更

1. [アプリケーション (Applications)] ボタン  を押します。
2. [ユーザ設定 (User preferences)] > [着信音 (Ringtone)] [内線 (n) の着信音 (Ext (n) - Ring tone)] (n は内線番号) を選択します。
3. 呼出音のリストをスクロールし、[再生] を押してサンプルを聞きます。
4. [選択 (Select)] を押してから [設定 (Set)] を押して選択内容を保存します。
5. [戻る (Back)] を押して終了します。

## 画面のコントラストを調整する

1. [アプリケーション (Applications)] ボタン  を押します。
2. [ユーザ設定 (User preferences)] > [画面設定 (Screen preferences)] > [コントラスト レベル (Contrast level)] を選択します。
3. キーボードを使用してコントラストナンバーを変更します。
4. [設定 (Set)] を押します。

## スクリーンバックライトを調整する

1. [アプリケーション (Applications)] ボタン  を押します。
2. [ユーザ設定 (User preferences)] > [画面設定 (Screen preferences)] > [バックライト タイマー (Backlight timer)] を選択します。
3. [選択 (Select)] を押して、デバイスのリストをスクロールします。
4. 選択を保存するには [設定 (Set)] を押します。
5. [戻る (Back)] を押して終了します。

## ユーザ ガイド

の完全なユーザーガイドを見る

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) でご確認いただけます。Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)