

Configuración de marcación rápida en la serie SPA100

Objetivo

Los botones de marcación rápida se utilizan a menudo para hacer que el proceso de llamar a los contactos utilizados regularmente sea más rápido y con un solo botón. Esta opción se utiliza en lugar de marcar el número de teléfono completo en. Esto ayuda a ahorrar tiempo, ya que el administrador no tiene que marcar el número entero cada vez que se realiza una llamada para el mismo número de contacto. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de marcación rápida en el adaptador telefónico de la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

- SPA112
- SPA122

Versión del software

- 1.3.1 (2003)

Configuración de los parámetros de marcación rápida

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web del adaptador telefónico y elija **Voice > User**. Se abrirá la *página Usuario*:

The screenshot shows the 'User 1' configuration page in the 'Voice' section. It includes a navigation menu on the left with options like 'Information System', 'SIP', 'Provisioning', 'Regional', 'Line 1', 'User 1', 'Line 2', and 'User 2'. The main content area is titled 'User 1' and contains two sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. The 'Call Forward Settings' section has fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:', 'Cfwd Busy Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:' (set to 20). The 'Selective Call Forward Settings' section has a grid of fields for 'Cfwd Sel1 Caller:' through 'Cfwd Sel8 Caller:' and 'Cfwd Sel1 Dest:' through 'Cfwd Sel8 Dest:', plus a 'Cfwd Last Caller:' and 'Cfwd Last Dest:' field. At the bottom of this section are 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' buttons.

The screenshot shows the 'Speed Dial Settings' section. It contains a grid of fields for 'Speed Dial 2:' through 'Speed Dial 9:'. The 'Speed Dial 2:' field contains the number '1231231213', 'Speed Dial 4:' contains '2312313231', and 'Speed Dial 6:' contains '3213213132'. The other fields are empty.

Paso 2. En la página *Usuario*, desplácese hasta el área Configuración de marcación rápida de la página.

Paso 3. En los campos Marcación rápida 2-9, introduzca el número de teléfono que desee asignar al número de botón correspondiente. La ranura de marcación rápida número 1 está reservada para el correo de voz.

Paso 4. Haga clic en **Enviar** para guardar los parámetros o haga clic en **Actualizar** si es necesario actualizar los parámetros.