# ユーザ オプション Web ページへのアクセス

Cisco IP Phone はネットワーク デバイスであるため、社内の他のネットワーク デバイスと情報を共有することができます。この中には、コンピュータの Web ブラウザを使用してアクセスできる Web ベースのサービスも含まれます。

Cisco CallManager のユーザ オプション Web ページを使用すると、コンピュータで電話機サービスの設定、および設定や機能の制御を行うことができます。これらの機能やサービスを Web ページで設定しておくと、電話機でアクセスできるようになります。

たとえば、短縮ダイヤル ボタンを Web ページから設定したら、それ以降、それらのボタンには電話機でアクセスできます。

この項では、ユーザ オプション Webページへのアクセス方法、および電話機サービスの登録方法について説明します。設定できる機能および登録できる電話機サービスの詳細については、『WebでのCisco IP Phone のカスタマイズ』

(http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c ipphon/index.htm) を参照してください。

50 OL-8498-01-J

## ユーザ オプション Web ページへのログイン

#### 手順

- ステップ1 ユーザ オプション の URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワードをシステム管理者から入手します。
- ステップ2 コンピュータで Web ブラウザを起動し、システム管理者から提供された URL を入力して ログインします。
- **ステップ3** 総合メニューのデバイスを選択するドロップダウン リストから、デバイス タイプ (電話機のモデル)を選択します。

選択したデバイス タイプに対応したオプションが、コンテキスト メニューに表示されます。

#### ユーザ オプション Web ページのナビゲートに関するヒント

- 該当するオプションをすべて表示するには、メニューページでデバイスを選択します。
- 変更内容を適用して保存するには、「**更新**]をクリックします。
- コンテキストメニューに戻るには、「メニューに戻る」をクリックします。
- ユーザ オプション ページを終了するには、[ログオフ] をクリックします。

### 電話機サービスへの登録

電話機から登録電話機サービスにアクセスするには、まずコンピュータでユーザ オプション Web ページにアクセスし、電話機サービスに登録する必要があります。P. 51 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。

電話機サービスの内容は次のとおりです。

- Web ベースの情報 (株式相場、映画情報、気象情報など)
- ネットワーク データ (社内カレンダー、検索可能なディレクトリなど)
- 電話機の機能 (ファースト ダイヤル サービス、個人アドレス帳など)

詳細については、次の表を参照してください。

目的	ログインしてデバイス タイプを選択した後の操作
サービスに登録する	メイン メニューから [Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。[使
	用可能なサービス] ドロップダウン リストからサービスを選択し、[続行]
	をクリックします。指示に従って情報(郵便番号や PIN など)を入力し、
	[登録] をクリックします。
登録を変更または解除す	メイン メニューから [Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。[登
る	録されているサービス] パネルのサービスをクリックします。登録内容を
	変更して [ <b>更新</b> ] をクリック、または <b>[登録解除]</b> をクリックします。
サービスをプログラマブ	サービスを登録した後、メイン メニューから <b>[サービス URL ボタンの追</b>
ル ボタンに追加する	<b>加または更新</b> ] を選択します。利用可能なボタンごとに、ドロップダウン
	リストからサービスを選択し、説明のテキストを入力します。変更が終
	わったら、「更新」をクリックします。サービスを追加できるプログラマブ
	ル ボタンの数は、システム管理者が決定します。また、電話機へのサービ
	ス ボタンの割り当ても、システム管理者が行う場合があります。
電話機からサービスにア	電話機の を押します。またはサービスをプログラマブル ボタンに
クセスする	追加している場合は、 を押します。
電話機サービスの利用方	次の URL の『Web での Cisco IP Phone のカスタマイズ』を参照してくださ
法を調べる	l vo
	http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

52 OL-8498-01-J