

社内で Microsoft Exchange サーバが使用されている場合、Cisco IP Phone Messenger により、自分の Cisco Unified IP Phone で会議通知を受信できます。これに加えて Cisco Unified MeetingPlace が使用されている 場合は、選択された会議に直接接続するように設定でき、会議の ID を入力する必要がなくなります。 自分の電話機から直接に会議を表示して参加することにより、ご使用のコンピュータで自分のデスクトップ カレンダー ソフトウェアを開く必要がなくなります。

会議通知の設定

Cisco Unified IP Phone で会議のアラームを受信するようにするには、Cisco IP Phone Messenger で適切な 設定を有効にする必要があります。会議に自動的に参加するようにする場合にも、Cisco Unified MeetingPlace での設定が必要です。

目的	電調	舌機での操作	그 -	ーザ オプション Web ページでの操作
会議通知を受信す る	1.	S > [Phone Messenger] > [設定] の順に選択します。	1.	[ユーザオプション] > [設定] > [予 定表の設定] を選択します。
	2.	ナビゲーション ボタンを使用して	2.	[会議通知の有効化]を選択します。
		スクロールし、[会議通知]を選択 します。	3.	[保存] をクリックします。
	3.	スクロールして、次のいずれかを選 択します。		
		 [オン]: 会議通知が有効になり ます。 		
		 [オフ]: 会議通知が無効になり ます。 		
	4.	[選択]を押します。		

目的	電話機での操作	고-	−ザ オプション Web ページでの操作
Cisco Unified	該当なし	1.	[ユーザオプション]>[設定]>[予
MeetingPlace を設			定表の設定]を選択します。
定する		2.	[MeetingPlace ユーザ ID] フィール ドに自分のユーザ ID を入力しま す。
		3.	「MeetingPlace パスワード] フィー
			ルドにパスワードを入力し、
			[MeetingPlace パスワードの確認]
			フィールドにもパスワードを入力
			します。
		4.	[保存] をクリックします。

スケジュールされた会議と参加者の表示

Cisco IP Phone Messenger を使用して、その日にスケジュールされている会議の概要と招待されている 参加者のリストを表示できます。

目的	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
今日の会議を表示	その日にスケジュールされている会議の概要を表示 できます。	該当なし
	 (Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。 	
会議の詳細を表示	 (Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。 	該当なし
	 ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、 表示されている会議のいずれかを選択します。 	
	3. [詳細] を押します。	
会議への招待者リ ストを表示する	 (Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。 	該当なし
	 ナビゲーションボタンを使用してスクロールし、 表示対象の会議を選択します。 	
	3. [詳細]を押します。	
	4. [参加者] を押します。	

会議への参加

進行中の会議あるいはスケジュールされた会議に、自分の電話機から参加できます。

目的	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
進行中の会議に参	Cisco Unified MeetingPlace を設定してある場合 (「会議	該当なし
加する	通知の設定」、32ページを参照)は、会議 ID を入力	
	せずに会議に参加できます。	
	 (Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。 	
	 ナビゲーションボタンを使用してスクロールし、 参加対象の会議を選択します。 	
	3. [詳細] を押します。	
	4. [参加]を押します。	
後で通知するよう にスケジュールす	Cisco Unified MeetingPlace を設定してある場合 (「会議 通知の設定」、32ページを参照)は、後で通知するよ	該当なし
3	うにスケジュールできます。	
	 (Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。 	
	 ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、 参加対象の会議を選択します。 	
	3. [詳細]を押します。	
	4. [通知]を押します。	
会議にコールする	社内で Cisco Unified MeetingPlace が使用されていない 場合は、会議にコールして会議 ID を入力できます。	該当なし
	 (Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。 	
	 ナビゲーションボタンを使用してスクロールし、 参加対象の会議を選択します。 	
	3. [詳細] を押します。	
	4. [参加] を押します。	

会議のアラームの送受信

Cisco IP Phone Messenger を使用して、ユーザに会議のアラームを送信したり、受信したアラームに応答して会議に参加したりすることができます。

目的	電言	舌機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
参加者にアラーム を送信する	1.	● Section Control (● 1998) ● [Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。	該当なし
	2.	ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、 表示対象の会議を選択します。	
	3.	[詳細]を押します。	
	4.	[参加者]を押します。	
	5.	ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、 アラームを送信する相手を選択します。	
	6.	[アラーム] を押します。	
会議の参加者全員 にアラームを送信	1.	Section 2015 [Phone Messenger] > [今日の会議] の順 に選択します。	該当なし
する	2.	ナビゲーション ボタンを使用してスクロールし、 表示対象の会議を選択します。	
	3.	[詳細]を押します。	
	4.	[参加者]を押します。	
	5.	[全アラーム] を押します。	
アラームから会議	1.	アラームは電話機の画面に表示されます。	該当なし
に参加する		画面に複数のアラームが表示された場合は、スク ロールして参加するアラームを選択します。	
	2.	[参加]を押します。	
		Cisco Unified MeetingPlace を使用している場合 は、ただちに会議に接続されます。そうでない場 合は、電話機で会議 ID を入力する必要がありま す。	

他の会議参加者との対話

他の会議参加者と対話には、IP Phone Messenger を使用します。

目的	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
自分のプレゼンス	該当なし	1. [ユーザオプション]>[設定]>[予 字志の訳字] な深知します
ステーダスを制限		足衣の設定」を選択しより。
9 0		2. [自分のプレゼンスステータスに予 定表情報を含める] フィールドで、 次のいずれかを選択します。
		- [オン]:ステータスを表示する
		- [オフ]:ステータスを表示しな
		3. [保存] をクリックします。
他の参加者のプレ ゼンス ステータス	 (Phone Messenger] > [今日の会議]の順に選択します。 	該当なし
を表示する	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、表示対象の会議を選 択します。	
	3. [詳細] を押します。	
	4. [参加者]を押します。	
会議の参加者に	プライベート メッセージやブロードキャ	マスト メッセージを、他のユーザに送信
メッセージを送信	できるように、1人以上の会議参加者に	送信できます。「メッセージの管理」、21
する	ページ を参照してください。	