



Extension Mobility Cross Cluster テンプレート

この章では、Extension Mobility Cross Cluster (EMCC) に対して Cisco Unified Communications Manager Administration によって個々の更新を実行するのではなく、Cisco Unified Communications Manager 一括管理 (BAT) を使用して一括で挿入、更新、または削除する方法について説明します。

- [EMCC テンプレート \(1 ページ\)](#)
- [EMCC テンプレート関連のトピック \(5 ページ\)](#)

EMCC テンプレート

BAT EMCC テンプレートを使用して、共通の EMCC 属性を定義して新しい EMCC のグループを追加します。テンプレートを作成する前に、EMCC 設定が Cisco Unified Communications Manager Administration 内ですでに設定済みであることを確認します。新しい設定を BAT で作成することはできません。

EMCC テンプレートの検索

複数の EMCC テンプレートが存在することがあるため、では特定の基準に基づいて特定のテンプレートを検索できます。次の手順を使用して、テンプレートを検索します。



- (注) ブラウザセッションでの作業中に、検索/一覧表示の検索設定がクライアントマシン上の Cookie に保存されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻った場合、またはブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを再度開いた場合でも、この の検索設定が、検索条件を変更するまで維持されます。

手順

ステップ 1 [一括管理 (Bulk Administration)] > [EMCC] > [EMCC テンプレート (EMCC Template)] の順に選択します。

[EMCC テンプレートの検索/一覧表示 (EMCC Template Find and List)] ウィンドウが表示されます。2つのドロップダウンリストボックスを使用してテンプレートを検索します。

ステップ 2 最初の [EMCC テンプレートの検索 (Find EMCC Template where)] ドロップダウンリストボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- テンプレート名 (Template Name)
- 説明

2番目の [EMCC テンプレートの検索 (Find EMCC Templates where)] ドロップダウンリストボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- ~で始まる
- ~を含む
- 次の文字列と完全に一致する
- 次の文字列で終わる
- 空である
- ~が空ではない

ステップ 3 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索 (Find)] をクリックします。

ヒント データベースに登録されているすべての EMCC テンプレートを検索するには、検索テキストを何も入力せずに [検索 (Find)] をクリックします。

検出されたテンプレートのリストが表示されます。

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件と一致するデバイス名をクリックします。ウィンドウに、選択した EMCC テンプレートが表示されます。

関連トピック

[EMCC テンプレート関連のトピック \(5 ページ\)](#)

新しい EMCC テンプレートの作成

BAT を使用して、EMCC テンプレートを作成します。

手順

- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [EMCC] > [EMCC テンプレート (EMCC Template)] の順に選択します。
[EMCCテンプレートの検索/一覧表示 (EMCC Template Find and List)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New)] をクリックします。
[EMCC テンプレートの設定 (EMCC Template Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 3** このバッチで共通に設定する EMCC 設定を入力します。
フィールドの説明については、「[表 1 : EMCC テンプレートのフィールドの説明 \(4 ページ\)](#)」を参照してください。
- ステップ 4** この EMCC テンプレートのすべての設定を入力したら、[保存 (Save)] をクリックします。
これにより、テンプレートが作成されます。

次のタスク

テンプレートを作成した後に、[挿入 (Insert)] ページからデフォルトのテンプレートを設定します。[一括管理 (Bulk Administration)] > [EMCC] > [EMCC の挿入/更新 (Insert/Update EMCC)] から [挿入 (Insert)] ページにアクセスできます。

関連トピック

[EMCC テンプレート関連のトピック \(5 ページ\)](#)

EMCC テンプレートの削除

不要になった EMCC BAT テンプレートを削除できます。



- (注) デフォルト EMCC テンプレートとして設定されているテンプレートをシステムから削除することはできません。[EMCCの挿入/更新 (Insert/Update EMCC)] ページまたは [EMCCの削除 (Delete EMCC)] ページから、デフォルト EMCC テンプレートを検索できます。また、[EMCC テンプレート検索リスト (EMCC Template Find List)] ページから検索することもできます。[検索リスト (Find List)] ページでは、デフォルトテンプレートに対応するチェックボックスが表示されません。

手順

- ステップ 1** 削除する EMCC テンプレートを検索します。
- ステップ 2** [EMCCテンプレートの設定 (EMCC Template Configuration)] ウィンドウで、それが削除対象のテンプレートであることを確認して、[削除 (Delete)] をクリックします。

(注) また、[EMCCテンプレートの検索/一覧表示 (EMCC Template Find and List)] ウィンドウから EMCC テンプレートを削除することもできます。削除するテンプレートの横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックします。

削除操作の確認を求めるメッセージが表示されます。

ステップ 3 テンプレートを削除するには、[OK] をクリックします。そのテンプレート名が、[EMCCテンプレートの検索と一覧表示 (Find and List EMCC Templates)] ウィンドウの EMCC テンプレートリストから消去されます。

注意 特定の EMCC テンプレートを使用するジョブを送信した場合、そのテンプレートを削除すると、そのジョブも削除されます。

関連トピック

[EMCC テンプレートの検索 \(1 ページ\)](#)

[EMCC テンプレート関連のトピック \(5 ページ\)](#)

BAT EMCC テンプレートのフィールドの説明

次の表では、EMCCテンプレートを追加する際に表示される可能性のある、すべてのフィールドについて説明しています。

一部のフィールドには、Cisco Unified Communications Manager 管理ページで設定された値が表示されます。

BAT ユーザ インターフェイスで、アスタリスクが付いているフィールド名は必須入力項目です。アスタリスクが付いていないフィールドについては、任意指定です。

表 1: EMCC テンプレートのフィールドの説明

フィールド	説明
デバイス情報	
Template Name	テンプレートの名前を入力します。
説明	作成する EMCC テンプレートの説明を入力します。説明には、任意の言語で最大 50 文字を指定できますが、二重引用符 (")、パーセント記号 (%)、アンパサンド (&)、バックスラッシュ (\)、山カッコ (<>) は使用できません。
DevicePool	この EMCC のデバイス プールを選択します。 デバイスの場合、デバイスプールは、自動再登録に必要な共通の特性 (地域、日時グループ、Cisco Unified Communications Manager グループ、コーリングサーチスペースなど) のセットを定義します。

フィールド	説明
[SIPプロファイル (SIP Profile)]	デフォルトのSIPプロファイルまたは作成済みの特定のプロファイルを選択します。SIPプロファイルは、電話機特定のSIP情報（デフォルトのテレフォニー イベント ペイロードタイプ、登録タイマーおよびキープアライブ タイマー、メディア ポート、絞り、および動的 DNS サーバアドレスなど）を提供します。
[共通デバイス設定 (Common Device Configuration)]	このEMCCに割り当てる共通デバイス設定を選択します。共通デバイス設定には、特定のユーザに関連付けられている属性（サービスまたは機能）が含まれています。共通デバイス設定は、[共通デバイス設定 (Common Device Configuration)]ウィンドウで設定します。 共通デバイス設定を表示するには、[詳細の表示 (View Details)]リンクをクリックします。
[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]	ドロップダウンリストボックスで、使用可能な共通の電話プロファイルのリストから共通の電話プロファイルを選択します。

EMCC テンプレート関連のトピック

- [EMCC テンプレート \(1 ページ\)](#)
- [新しいEMCC テンプレートの作成 \(2 ページ\)](#)
- [EMCC テンプレートの削除 \(3 ページ\)](#)
- [BAT EMCC テンプレートのフィールドの説明 \(4 ページ\)](#)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。