



通話履歴

- [最近の通話リスト](#) (1 ページ)
- [最近の通話履歴を表示する](#) (1 ページ)
- [最近の通話履歴に戻る](#) (2 ページ)
- [最近の通話履歴を消去する](#) (2 ページ)
- [コールレコードの削除](#) (2 ページ)

最近の通話リスト

履歴リストを使用すると、最近の150件の個別コールおよびコールグループを確認できます。履歴リストが最大サイズに到達すると、次の新しいエントリによりリスト内の最も古いエントリが上書きされます。

コール履歴リストに含まれるコールのうち、同じ番号の発信先/着信元が連続している場合はグループにまとめられます。また、同じ番号からの不在着信もグループにまとめられます。


ハントグループを使用する場合は、次の点に注意してください。

- お使いの電話機がブロードキャストハントグループの一部である場合、ハントグループの他のメンバーが出た通話は、通話履歴に [受信された通話 (Received call)] と表示されません。

最近の通話履歴を表示する

最近誰からコールがあったかを確認できます。

手順

- ステップ1 アプリケーション  を押します。
- ステップ2 [通話履歴 (Recent)] を選択します。


電話機がアイドル状態の場合、ナビゲーションクラスタを上を押すことによって通話履歴リストを表示することも可能です。

ステップ3 複数の回線がある場合は、表示する回線を選択します。

最近の通話履歴に戻る

一度コールがあった発信元には簡単にコールできます。

手順

- ステップ1 アプリケーション  を押します。
 - ステップ2 [通話履歴 (Recent)] を選択します。
 - ステップ3 (任意) 必要な回線を選択します。
 - ステップ4 ダイヤルする番号を選択します。
 - ステップ5 (任意) 番号を編集するには [ダイヤルの編集 (EditDial)] を押します。
 - ステップ6 [通話] を押します。
-

最近の通話履歴を消去する

電話機の履歴リストをクリアすることができます。


手順

- ステップ1 アプリケーション  を押します。
 - ステップ2 [通話履歴 (Recent)] を選択します。
 - ステップ3 (任意) 必要な回線を選択します。
 - ステップ4 [クリア (Clear)] を押します。
 - ステップ5 [削除 (Delete)] を押します。
-

コールレコードの削除

[通話履歴 (Recents)] を編集して、1つのコールを履歴から削除できます。[通話履歴 (Recents)] には 150 コールしか保持できないので、こうすることで重要な連絡先情報を保持できます。

手順

-
- ステップ1 アプリケーション  を押します。
 - ステップ2 [通話履歴 (Recent)] を選択します。
 - ステップ3 (任意) 必要な回線を選択します。
 - ステップ4 削除する個々のレコードまたはコールグループを強調表示します。
 - ステップ5 [削除 (Delete)] を押します。
 - ステップ6 もう一度 [削除 (Delete)] を押して確定します。
-

