




## 共有

- 共有でコラボレーション (1 ページ)
- 同僚、パートナー、顧客と Webex (1 ページ)
- ゲスト共有を使用した共同作業 (2 ページ)
- ケーブル共有を使用したコラボレーション (3 ページ)

## 共有でコラボレーション

共有を使用すると、簡単に同僚と情報を共有できます。電話機の設定方法によって異なりますが、コンピュータから Webex ミーティング、HDMI 画面、または両方に共有できます。

コンテンツを共有するには、次の 2 つの方法があります。

- ワイヤレス共有：ケーブルなしでコンテンツを共有できます。Webex またはゲスト共有のいずれかを使用して、同僚とコラボレーションを行います。この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。
- ケーブル共有：付属の HDMI ケーブルとコンテンツを共有できます。

コールに応答すると、共有が停止します。

### 関連トピック

[ボタンとハードウェア](#)

[ホーム画面アイコン](#)

## 同僚、パートナー、顧客と Webex

Proximity のペアリングで Webex に電話機を接続できます。これにより、Webex ミーティングとチームアプリの近接通信に対応した機能が提供されます。

この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。

詳細については、「Webex アプリがルームおよびデスクデバイスに自動的に接続する」  
(<https://help.webex.com/en-us/nliifbo/>)

[Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices](#)) または「Webex Meetings デスクトップ アプリを使用する」(<https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App>) を参照してください。

## ゲスト共有を使用した共同作業


ゲスト共有では、Webex アプリや Webex アカウントを使用せずに、お使いの電話機から自分とワイヤレスでコンテンツを共有できます。

ゲスト共有を使用する場合、次の点に注意してください。

- 共有はデバイスがアイドル状態のときに機能します。デバイスが通話中、または他のユーザーが共有している場合、共有を開始することはできません。
- 音声はラップトップで再生されますが、電話機のスピーカーを使用して再生することはありません。
- ビデオストリームは、10 フレーム/秒では 1080p、30 フレーム/秒では 720p となります。最適なエクスペリエンスを確保するには、[モーションとビデオの最適化 (Optimize for motion and video)] を選択します。
- ゲスト共有は、Windows、Mac OS、および Linux 上で、Firefox および Chrome の最新バージョンで動作します。

この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。

### 手順

**ステップ 1** [共有 (Share)]  をタップします。電話機の底面と接続されている HDMI 表示画面の下に表示されるペアリングコードを確認します。

**ステップ 2** ブラウザで、[devices.webex.com](https://devices.webex.com) に移動します。ペアリングコードを入力します。

**ステップ 3** デバイス電話機のディスプレイの上部付近に表示される 4 桁の PIN を入力します。

(注) [devices.webex.com](https://devices.webex.com) にアクセスするたびに、ペアリング共有コードと 4 桁の PIN を入力します。新しい PIN は 5 分ごとに生成されるため、古い PIN が期限切れになった場合は新しい PIN を入力します。

**ステップ 4** お使いのブラウザで、アドレスバーの [サイト] アイコンを選択し、画面を共有する権限を与えます。

**ステップ 5** (任意) ビデオコンテンツを共有する場合は、[ビデオ用に最適化(Optimize for Video)] を選択して、より高いフレームレートと低い解像度を選択します。これにより、ビデオの共有がよりスムーズになります。

**ステップ 6** コンピュータ画面の共有を停止する場合は、[共有の停止] をタップします。

ブラウザウィンドウまたはラップトップを閉じる前に、常に共有を停止します。

---

## ケーブル共有を使用したコラボレーション

同僚と共同で作業する場合は、電話機をコンピューターに接続します。この方法では、すべての人が同じ会議室にいる場合でも、Wi-fi を使用できない場合でも、簡単に情報を共有することができます。

### 始める前に

電話機が画面表示に接続されていないことを確認します。

### 手順

- 
- ステップ 1** 電話機の背面にある**コンピュータ**ポートにHDMIケーブルを接続します。コンピュータのアイコンがあります。  
管理者は、電話機を設置するときにケーブルを接続できます。
  - ステップ 2** お使いのコンピュータのHDMIポートにHDMIケーブルを接続します。
  - ステップ 3** **[共有]** > **[通話中に共有]** をタップして共有を開始  
共有する前に**[ローカルプレビュー]** をタップし、HDMIディスプレイでコンテンツをプレビューします。
  - ステップ 4** 管理者が設定している場合は、**[最大化 (Maximize)]** と **[最小化 (Minimize)]** をタップして、共有コンテンツの画面サイズを調整できます。
  - ステップ 5** 完了したら **[共有を停止]** をタップします。
-

