

# Cisco SPA300 Series IP Phone의 Starcode를 통한 통화 대기 설정

## 목표

통화 대기 기능을 사용하면 사용자가 통화 중일 때 다른 통화가 전화기에서 울리고 있는지 확인할 수 있습니다. 통화 대기 기능이 꺼져 있는 경우 사용자가 통화 중이고 발신자가 통화 중 신호나 메시지를 들을 때 수신 통화가 전화에 연결되지 않습니다.

이 문서에서는 Cisco SPA 300 Series IP Phone에서 통화 대기 기능을 활성화하거나 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스

- SPA301
- SPA303

## 통화 대기 설정

### 스타 코드 사용

1단계. 통화 대기를 활성화하려면 \*56을 입력합니다.

2단계. 통화 대기를 비활성화하려면 \*57을 입력합니다.

### 별 코드를 사용하여 특정 통화 대기 통화를 활성화하거나 비활성화합니다.

1단계. \*71을 누르고 그 다음에 전화 번호를 눌러 해당 통화를 대기하는 통화를 활성화합니다.

2단계. \*72를 누르고 그 뒤에 전화 번호를 눌러 해당 통화에 대한 통화 대기를 비활성화합니다