Configure o Jabber para Android para se registrar como dispositivo BOT ou TAB

Contents

Introduction Problema Solução

Introduction

Este documento descreve os diferentes agentes de usuário de registro disponíveis no cliente Jabber para Android e como configurá-los manualmente.

Este documento fornece detalhes adicionais sobre alguns dos tópicos abordados no documento intitulado <u>Exemplo de configuração do Jabber para Android</u>.

Recomenda-se que você também leia o outro documento para obter um exemplo de configuração mais detalhado do Cisco Jabber para Android.

Contribuído por Neo Jiang, engenheiro do TAC da Cisco.

Problema

Etapas para a reprodução:

- 1. Call Manager configurado com dispositivos Cisco Dual Mode para Android (BOT) e Cisco Jabber para Tablet (TAB).
- 2. Ambos os dispositivos atribuídos ao mesmo usuário final.
- 3. O usuário inicia o Jabber para Android no tablet e é registrado como o dispositivo BOT em vez do dispositivo TAB.

Solução

A opção **Advanced Settings**, **Register without mobile phone integration**, é desativada por padrão, portanto o Jabber SIP User-Agent é Cisco-SOUNDWAVE:

REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0 Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482 From: 1111@cucmpub.ciscodomain.local To: 1111@cucmpub.ciscodomain.local Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170 Max-Forwards: 70 Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT CSeq: 105 REGISTER User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE Ao alternar essa opção em **Configurações avançadas**, o Jabber se registra com o Agente de usuário como Cisco-TAB:

REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0 Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd From: 7626@cucmpub.ciscodomain.local To: 7626@cucmpub.ciscodomain.local Call-ID: <u>f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170</u> Max-Forwards: 70 Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT CSeq: 107 REGISTER User-Agent: Cisco-TAB

A opção **Register without mobile phone integration** pode ser vista na página **Advanced Settings** aqui:

