## 配置SPA525G和SPA525G2的屏幕保护程序设置

## 目标

屏幕保护器允许设备的屏幕变黑、变灰或显示预定照片,而不是在未使用指定时间段时保持活动状态。这对于节省能源以及在用户不在时隐藏个人信息非常有用。

本文档的目的是说明如何在SPA525G和SPA525G2上设置屏幕保护程序设置。

## 适用设备

·SPA525G

·SPA525G2

## 设置屏幕保护程序设置

步骤1.在电话上按Setup。系统将显示"信息和设置"屏幕:

01/04/12 01:39p 🕂		8	Angela Martin	
Information and Settings				
1	Call History			
2	Directories			
3	<b>Network Configuration</b>			
4	User Preferences			
5	Status			
6	CME Services		× <b>.</b>	
	LAB			
	Select		Exit	

步骤2.导航至"用户首选项"并按选择。系统将显示"用户首选项"屏幕:

01/04/12					
User Preferences 📨					
1 Ring	g Settings				
2 Scr	een Preferences				
3 Blue	etooth				
		×			
LAB					
	Select	Back			

步骤3.在"用户首*选项"*页面上,导航至"屏幕首选项"并按**选择**。屏幕首*选项屏*幕随即出现。通 过导航至屏幕保护程序并按**右或左**导航键切换复选标记,启用或禁用屏幕保护程序。

01	/04/12 🚽			
Screen Preferences 📨 🐨				
1	Screen Saver			
2	Screen Saver Settings	Þ		
3	Backlight	_		
4	Backlight Timer (sec)	30		
5	<b>Display Brightness</b>	15		
6	Wallpaper 1.jpg		∞⊞	
	LAB			
	Set	Ва	ck	

步骤4.要修改屏幕保护程序设置,请导航至"屏幕保**护程序设置"**,然后按右键导航。屏幕保护 程序设置屏幕显示:

01/04/12		
Screen Saver Settings		
Screen Saver Type Black Backgrou	nd	
Trigger Interval (sec)	30	
Refresh Interval (sec)	10	1
		×
LAB		
Set		Back

步骤5.按向右箭头浏览不同的屏幕保护程序类型。可用选项如下:

·黑色 — 显示黑屏

·灰色 — 显示灰色屏幕

·黑色/灰色旋转 — 屏幕从黑色逐渐循环到灰色。

·图片旋转 — 屏幕在电话管理员在电话上提供的可用图片中旋转。

·数字帧 — 显示背景图片。

·下载图片 — 显示下载屏幕。

·时钟 — 显示时钟。

步骤6.导航至**Trigger Interval**,并设置在激活屏幕保护程序之前希望电话等待的时间。默认值为 300 秒。

步骤7.导航至**刷新间隔**,并输入屏幕保护程序应修改显示的屏幕之前的秒数(例如,如果您选 择了图片旋转)。 步骤8.按**Set**保存设置。