



呼叫

- [通过呼叫进行协作](#)，第 1 页
- [发出呼叫](#)，第 1 页
- [应答呼叫](#)，第 2 页
- [来电振铃静音](#)，第 2 页
- [调节通话音量](#)，第 3 页
- [将音频静音](#)，第 3 页
- [保留呼叫](#)，第 3 页
- [在活动呼叫与已保留呼叫之间切换](#)，第 4 页

通过呼叫进行协作

使用呼叫  按键发起呼叫。

为方便操作，呼叫历史记录中会保留最近的 25 个呼叫。呼叫还包括预测拨号，这是基于您的搜索生成的建议的列表。

发出呼叫

您可以使用电话轻松致电同事或客户。

过程

步骤 1 点击呼叫 。

步骤 2 输入电话号码、姓名或者从最近呼叫列表中选择呼叫。

点击 **搜索或拨号** 以显示键盘。国际呼叫要求第一个字符必须为加号 (+)。点击 **.?123** 并选择 +，然后输入电话号码。

步骤 3 (可选) 输入人员的姓名，然后在目录中进行搜索。此功能仅在管理员配置后才可用。

步骤 4 点击呼叫。

当该人员接听呼叫时，电话 LED 会亮起。计时器将显示通话时长。如果您使用，呼叫会显示在显示屏上。

步骤 5 点击结束呼叫将完成呼叫。

相关主题[按键和硬件](#)[主屏幕图标](#)

应答呼叫

在振铃时接听电话并开始与其他人讨论。

当您接听电话时，电话 LED 会亮起。计时器将显示通话时长，并且呼叫会出现在显示屏上。

过程

执行下列操作之一：

- 轻触接听。
- 如果不想接听呼叫，点击拒绝。

相关主题[按键和硬件](#)[主屏幕图标](#)

来电振铃静音

如果您正忙并且不想被打扰，可以将来电振铃静音。下次通话时，铃声音量恢复正常。

过程

当您收到来电时，向下按音量  

相关主题[按键和硬件](#)[主屏幕图标](#)

调节通话音量

您可以在通话期间调整通话的音量，调大或调小声音。这既可以帮助您听到对方，也有助于对方听到您。

当您调节通话音量时，不会调节铃声音量。

过程

按音量   按键的左侧或右侧可调节通话音量。

相关主题

[主屏幕图标](#)

将音频静音

通话过程中，您可以将音频静音。这样，您可以听到其他人的声音，但对方听不到您的声音。

当您将音频静音时，LED 指示条将呈红色，且电话屏幕和连接的 HDMI 显示屏上会显示静音图标。

过程

步骤 1 按电话上的静音  或扩展麦克风上的静音。

如果您按扩展麦克风上的静音，电话和所有麦克风都会静音。

步骤 2 再次按静音则会关闭静音功能。

相关主题

[按键和硬件](#)

[主屏幕图标](#)

保留呼叫

如果想要私下通话或进行第二个呼叫，请将呼叫置于保留状态。最多可以保留两个呼叫。

此功能仅在管理员配置后才可用。

过程

步骤 1 点击保持通话。

步骤 2 （可选） 点击呼叫以进行第二个呼叫。保留的呼叫会显示在电话屏幕顶部。

步骤 3 点击恢复可恢复保留的呼叫。

在活动呼叫与已保留呼叫之间切换

您可在活动呼叫与已保留呼叫之间轻松切换。保留的呼叫会显示在电话屏幕的顶部。

此功能仅在管理员配置后才可用。

过程

点击切换以切换到保留的呼叫。

活动呼叫将进入保留状态。
