

# 如何將TANDBERG EX90重置為出廠設定？

## 目錄

### [簡介](#)

[如何將TANDBERG EX90重置為出廠設定？](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文涉及Cisco TelePresence System EX90。

### 問：如何將TANDBERG EX90重置為出廠設定？

A.此答案僅對TANDBERG EX90有效。

1. 拔下電源線。
2. 更換電源線。
3. 當左下角的綠色LED亮起時，立即按住電源按鈕。保持，直到LED關閉，並在大約10秒後再次開啟。
4. 釋放電源按鈕，並在2秒內按兩次。

TANDBERG EX90現在已重置為出廠預設設定。

也可以通過執行單個API命令來執行工廠重置。

使用SSH ( 安全殼層 ) 以admin身份登入TANDBERG EX90:

1. 執行API命令：xCommand systemUnit FactoryReset確認：是
2. 系統將立即重新啟動

該過程將重置或刪除：

- 出廠預設設定的所有密碼
- 所有配置為出廠預設設定，包括SIP和H.323設定
- 本地電話簿
- 所有日誌
- DHCP資訊

該過程不會刪除軟體版本 — 和選項鍵。

## 相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)